iB4070 安裝 Windows 8.1 透過無線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

注意:安裝驅動程式前請勿接駁 USB 線,以免系統發生錯誤

點擊以下連結下載有關之驅動程式 https://hk.canon/zh_HK/support/0100610601/3

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝



2. 按「下一步」



3. 選擇「亞洲」,按「下一步」

	選擇居住地	×
- 600	選擇居住地,然後按一下 [下一步]。	
Constanting of the second	居住地(£): 美國,加拿大,拉丁美洲 歐洲,中東,非洲 克洲 太平洋地區	
	<上一步(B) 下一步(M) > 取消	

4. 按「是」

		^
注意:在安裝本官方許可軟體	節,請您閱讀本文件。	
本使用許可協定是您與 Canor. 許可協定 (以後提及的軟體和 軟體程式、相關的電子或在緣 圖示和其他數碼格式的創作及 (簡稱「內容資料」) 的協定。	a Inc. 之間的許可協定,是關於 內容資料共同簡稱「官方許可 終于冊及更新 (統稱「軟體」); 後更新,包括使用軟體透過網購 Canon 公司位於 30-2 Shimom pan (簡稱「Canon」)。	、随同本最終使用者 軟體」)提供給您的 和/或文字、影像、 系網路獲取的資料 aruko 3-chome、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
1 1079-811 1 1 08300 1 40-80111 1 193		

5. 正在安裝,請稍候

安裝	
正在註冊程式資訊	

6. 選擇「透過無線 LAN 連接使用印表機(W)」,按「下一步」

連接方法	×
選擇印表機連接方法。 ● 透過無線 LAN 連接使用印表機(W) 選擇該選項可以透過無線 LAN 連接使用印表機。 ○ 透過 USB 使用印表機(U) 選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。 	
下一步(N) > 取消	

7. 印表機偵測,請稍候



	檢查印表機設定 ×
Callenses	無法在網路上值測到印表機。 如果印表機的網路安裝未完成,完成網路安裝,然後按一下[重新值測]。 要了解如何設定網路,請按一下[使用說明]。
Carrow Color	無線 LAN 設定資訊(₩)
	要使用 USB 電纜線安裝網路連接,勾選 [透過 USB 設定網路連 接] 並按一下 [下一步]。
	▼ 透過 USB 設定網路連接(U)
使用說明①	重新值測(R) 下一步(N) > 取消

8. 如出現以下畫面,請剔選「透過 USB 設定網路連接(U)」,按「下一步(N)」

9. 請使用 USB 電纜線連接印表機和電腦,然後請等候

	連接電纜線
AD0000	按以下步驟操作。 1. 使用 USB 電纜線連接印表機和電腦。
Constanting of the second	
ALC: NOT	2. 諸等待直至值測到印表機。
	偵測可能需要一段時間。偵測完成後本視窗將自動關 閉。
使用說明①	(取)角

10. 偵測進行中,請稍候



11. 如出現以下畫面請按「是」

	確認連接	存取點	
印表機的 定。要約	り網路連接將透過連 繼續嗎?	接到下列存取點進行	討設
存取點: CH	K-CC_New		
如果想到	要手動選擇連接存取	、點,按一下 [否]。	
	是凶	否(N)	

12. 請選擇印表機要連接到的存取點,輸入網路金鑰(路由器之密碼),然後按一下「連接」

1000	值測到 34度	的存取點(D): 1 tm安	存 取 默久箱(SSID)	MAC位址	
Ser and	Til	WPA/WPA2	Android AP	Miletz	
	Tu	WPA/WPA2	CHK-CC New		-
33	Y.	WPA/WPA2	MT Guest		
295	Tu	WPA/WPA2	AndroidAP	Charles and Charles	1
1012	Tu	WPA/WPA2	MT_General		
1151626	Tu	WPA/WPA2	Guest		
START OF	Ta	WPA/WPA2	PPO	(1
			6833	arinan 「重新料	38
	. 101 19				
面(またなる)はなったTereの)	a , #MV/Hd	加合立利用公式及作用	一 [〕 〔 〕 〔 〕 〕 〕		
要連接到該存取點			6.54 ap.		
要連接到該存取點		網路	金調(広):		
要連接到該存取點		網路	金調(広): (MANA)		_

13. 如出現以下畫面,請選擇「使用多個存取點(M)」,然後按「確定」

檢查要使用的存取點 ×				
值測到具有相同名稱(SSID)並作為選定的存取點的存取點。選擇使用存 取點的方式。				
○ 使用一個存取點(○) 僅使用您選定的存取點。				
● 使用多個存取點(M) 將同時使用所有具有相同名稱(SSID)的存取點。				
確定取消				

14. 正在與印表機通訊,請稍候



15. 正在註冊印表機驅動程式,請稍候

安裝
正在註冊印表機驅動程式

16. 請斷開連接到印表機的 USB 電纜線

	斷開電纜線	×
20000g	斷開連接到印表機的 USB 電纜線。	
Constants Constants Constants	断開電纜線後按一下[下一步]。	
		1949
		(11)>

17. 安裝完成,按「完成」

		安裝完成		×.
22000	安裝已完成。 要檢查安裝結界	果,按一下 [檢視安裝結果]]•	
Constanting of the second	型號: SSID:	Canon iB4000 series		
			檢視安裝結果(⊻) 完成(C)	

-完-