## 使用IJ Network Tools設定無線網絡步驟

- 1. 以 USB 電纜線接駁電腦,開啟印表機電源
- 2. 開啟 Canon IJ Network Tool,等待軟件自動偵測印表機,點選印表機再點擊「詳細設定」

0		C	anon IJ N	letwork Too	bl		х
檔案(F)	檢視(V)	設定(S)	說明(H)				
印表機(	<u>R</u> ):						
名稱			狀態	型號	連接埠	名稱	^
Ca	10n :	peries	可用	Canon	USB005	5	
							~
<						2	•
					更新①	詳細設定((	)
如果您 以配置	要使用的印 没定。	表機未偵測	J到,諸參閱	[使用說明],	並檢查設定。	檢查印表機	狀態
印表機開啟後可能需要幾分鐘才能在網路上看到。 諸等待並按一下 [更新]。							

3. 點擊「搜尋」尋找存取點 (SSID)

	詳細設定		×
無線 LAN 管理員密碼			
✓ 透過無線 LAN 連接使用 網路類型:	月印表機(P)		
● 奉蛇給侢(r)			
SSID(S):			搜尋(R)
加密方法(E):	使用 WPA/WPA2	~	詳細設定(G)
TCP/IP 設定: ●自	動取得 IP 位址(A)		
	(HT F MHY IF IMAE(U) 法地区の	100 16	0 1 105
11	132-ATE (L).	192 . 10	0.1.100
子	網路遮罩(M):	255 . 25	5.255.0
預	設閘道(D):	192.16	68.1.1
使用說明(T)		確定	取消

4. 等待偵測



5. 選取要連接到的無線路由器

授專				×	
值測到以下無線路由器。 選擇要連接到的無線路由器,然後按一下 [設定]。					
偵測到	的無線路由器	(D):			
強度	加密	無線路由器名稱(SSID)	通道	^	
Tal	WPA/WPA2	CHK-CC_New	3		
Tu	WPA/WPA2				
Tu	WPA/WPA2			¥	
		[	更新(U)	1	
使用說明(T) 設定(S) 取消					

6. 如無線路由器有保安設定 (密碼保護),會自動彈出此視窗,點擊「變更設定」

WPA	A/WPA2 詳細資料	×
用戶端驗證的目前設定如	如下。要變更設定,按一下〔	變更設定]。
驗證類型:	PSK	
動態加密類型:	自動	
	變更設	定(C)
使用說明(T)		確定

7. 選擇驗證類型,點擊「下一步」

	驗證類型確認	X
	檢查驗證類型然後按一下 [下一步]。 驗證類型 ● PSK(P)	
使用說明(T)	<上一步(B) 下一步(N)> 取消	

8. 輸入密碼後再點擊「下一步」

	PSK:密碼和動態加密設定	×
10000	輸入密碼,檢查動態加密類型然後按一下 [下一步]。	
and the second	密碼(P):	
1995	動態加密類型	
ALC: N	● 自動(A)	
使用說明(T)	<上一步(B) 下一支(N)> 取消	

9. 點擊「完成」

	設定資訊確認		×
a.0.0000	檢查用戶端驗證設定,然後	按一下 [完成]。	
	驗證類型:	PSK	
Canal Lang	動態加密類型:	自動	
使用說明(T)	<上一步(B)	完成(F) 取消	

10. 確定設定無誤,點擊「確定」

	詳細設定		×
無線 LAN 管理員密碼			
✓ 透過無線 LAN 連接使用」 網路類型:	印表機(P)		
● 奉従給禰(ヒ)			
SSID(S):	CHK-CC_New		搜尋(R)
加密方法(E):	使用 WPA/WPA2	¥	詳細設定(G)
TCP/IP 設定: ● 自動 ○ 使用	b取得 IP 位址(A) 引下列的 IP 位址(U)		
IP 位	2址(I):	192 . 168	3. 1. 106
子網	ı路遮罩(M):	255 . 255	5.255.0
預設	と聞道(D):	192 . 168	3.1.1
使用說明(T)		確定	取消

11. 點擊「是」會將設定資料傳送至印表機,完成設定後可關閉視窗。



-完-