<u>在MAC OSX透過無線LAN連線連接TS3170之驅動程式步驟(以OSX 10.11作示範)</u> TS3170 printer driver Installation Guide for MAC OSX via Wi-Fi (OSX 10.11 as example)

點擊以下連結下載有關之驅動程式: <u>http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?</u> <u>lang=tc&type=setup&area=hk&model=TS31&os=m</u>

Click below link to download printer driver: <u>http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?</u> <u>lang=en&type=setup&area=hk&model=TS31&os=m</u>

下載及安裝步驟 Download and installation

 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝,點擊「Setup」 Click "Download". Open the file after download is completed, and then click "Setup"



2. 確保電腦能連接互聯網後按「打開」 Ensure computer can access Internet, and then click "Open"

| | 「Setup」是一個從 Internet 下載的應用程式。確 定要打開嗎? | |
|---|--|--|
| | 「Setup」位於磁碟映像檔「mac-mg3000-1_0- mcd.dmg」上。 「Google Chrome」在2016年9月27日從 「support-hk.canon-asia.com」下載此磁碟映像檔。 | |
| | 在此磁碟映像檔上打開應用程式時不要再警告我 | |
| ? | 取消 | |

3. 按「下一步」 Click "Next"



輸入登入名稱及密碼 (如出現以下畫面),然後按「安裝輔助程式」
 Enter the login username and password (If this screen is shown below), and then click "Install Software"

| 密碼來允許此」 | 項目。 |
|---------|-----------|
| 使用者名稱: | СНК-СС |
| 密碼: | |
| | 取消 安裝輔助程式 |

5. 按「開始設定」 Click "Start setup"



選擇「亞洲」 > 「中國香港特別行政區」,按「下一步」
 Select "Asia" > "Hong Kong SAR China", and then click "Next"

| 0 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------------|--------------|-----|
| • | | | |
| 選擇國家或地區 | | | |
| 選擇居住地。 | | | |
| ट इ भ्रम | | a | |
| | | | |
| | | | |
| 選擇您居住的國家或地區 | 。如果您居住的國家或地區未在下表中列出 | 出,請選擇 「其他」 。 | |
| | | 7 | |
| 中國 | | | |
| 中國省港行別行政區 | | | |
| 印度尼西亚 | | | |
| 日本 | | | |
| 韓國 | | | |
| 馬來西亞 | | | |
| 菲律賓 | | | |
| 新加坡 | | | |
| 台灣 | | | |
| 泰國 | | | |
| 越南 | | | |
| L | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上一步 | | | 下一步 |

7. 按「是」 Click "Yes"

| 0 | Canon T | S3100 series | |
|---|--|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 4 |
| 許可協定 | | | |
| 請在安裝 Canon 產品 前,仔 | 細閱讀下面許可協定。 | | |
| | | | |
| | | | |
| 終端使用者授權合約 | | | |
| 注意:在安裝本官方授權軟體前 | 前,請您閱讀本文件。 | | |
| 電子或線上手冊及其更新(統稱 更新」),及(iii)隨同本合約提供 (簡稱「內容資料」)的合約。以 chome、Ohta-ku、Tokyo 146- | mairer Garlon Inic. 之间的玫瑰 古教们 「軟體」)、们軟體或 Canon 噴墨 F t或使用該軟體及其更新線上提供用 (後提及的軟體和內容資料各自簡稱 8501、Japan(簡稱「Canon」)。 | ¹⁰¹⁴⁷ , cl ≈ 3 」) 定 砌 (C) 间和 1974 cl 3724 历表人惯 简相「印表 人優」)的其他 資料 或印 於列印的 數位格式之文字、影像、圖示 「官方授權軟體」。Canon 公司位於 3 | 774月26日34日34日2日3月1日前的 1表機的韌體更新(簡稱「資料 和其他視覺表示(本軟體除外) 0-2 Shimomaruko 3- |
| 按一下隨本合約提供的按鈕, 條款,請不要按前述按鈕並立目 以下條款的情況下使用本官方打 | 表示您接受本合約,安裝本官方授權 即關閉本安裝程式。本官方授權軟體 受權軟體。 | 軟體,表示您同意遵守本合約的條款。 出將不會安裝,同時您將不再享有使用本 | 如果您不同意接受本合約的 軟體的權利。您僅能在遵守 |
| 1. 所有權和著作權:本官方授 | 權軟體的所有權利、資格和獲益為(| Canon 或其授權人所有。Canon 或其授 | 權人將始終保留對本官方授 |
| 如果接受該協定,按一下[是 |]。如果選擇[否],則取消軟體的 | ⋜裝。 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上一步 | | 否 | 是 |

8. 可選擇是否同意作傳送資訊至Canon Select "Agree" or "Disagree" to send information to Canon Extended Survey Program

| 為了使產品的開發與銷售更好 Canon (如果在中國使用 Car | 仔地滿足用戶的需求,Canon ∜ non 產品,傳送至法定研究機構 | 需要與您的 Canon 產品相關的以下資 ^{貰] 。} | 揺訊,然後透過網際網路傳送到 |
|---|--|---|----------------|
| 與 Canon IJ 印表機/掃描器// -裝置作業系統版本、語言和顯 -裝置驅動程式和應用程式軟體 -印表機 ID 號碼、安裝日期和 -紙張使用資訊、列印環境/條/ (根據所用型號的不同,可能不 | 專真機有關的資訊 示說定資訊 他但和記錄 時間、已安裝墨水的類型、墨水健 件、掃描作葉說定和問卷結果 「會傳送上述某些資訊。) | P用資訊、已列印的頁數、掃描次數和維請 | 隻資訊 |
| 如果您的 Canon 產品為共同 並預先獲得其同意。 在該調查中,我們將不傳送除 定用戶。 因此,我們無法回應公開任何 | 使用,共用產品中記錄的上述資訊 上述所列以外的任何資訊,包括炮 已傳送資訊的要求。 | 將會被傳送。如果您同意,請將該事實價 5的個人資訊。鑒於這個原因,我們無法行 | 基 |
| 如果同意上述資訊,按一下 本上運行。 | [同意] 以開始安裝調查程式。 | 否則,請按一下 [不同意] 。該程式可 | 能無法在不支援的作業系統版 |

9. 選擇「無線 LAN連接」,然後按「下一步」 Select "Wireless LAN Connection", and then click "Next"

| | Canon TS3100 serie | es | |
|------------|--------------------|----|------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 選擇連接方法 | | | |
| 選擇印表機連接方法。 | | | |
| | | | |
| ((•)) | ● 無線 LAN 連接 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ◯ USB 連接 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 關於 | 建接類型 |
| 返回初始介面 | | | 下一步 |
| | | _ | |

10. 確定印表機已開啟,然後按「下一步」 Make sure printer is on, and then click "Next"

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Canon MG3000 | series | 0 |
|---------------------------------------|--------------|----------|-----|
| 確認電源 | | | |
| 確保印表機已開啟。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | - | |
| | | , ik 🖱 | |
| | 니트 | | |
| | | • | |
| | | | |
| | | | |
| 上一步 | | | 下一步 |
| | | | _ |

11. 如清單上有印表機,剔選印表機後按「下一步」,然後跳至<u>步驟19</u>。如清單上沒有印表機, 則繼續下一步驟

If printer is on the list, select the printer, click "Next", and then jump to <u>step 19</u>. Otherwise, go to next step

| | | Canon TS31 | 00 series | |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|
| 1. | | 2 | 3 | 4 |
| 選擇印表機 | | | | |
| ● 從清單中選擇 | | | | |
| 可以在保固卡和 | 1印表機上找到序號。 | | | |
| | | IPv4 裝置 | IPv6 裝置 | |
| 產品名稱 | 序號(最後 5 位數) | | IP 位址 | MAC 位址 |
| V TS3100 ser | ries ****00170 | | 192.168.0.184 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 序號位置 | | | 更新 |
| | | | | |
| ─ 指定 IP 位址並輔 | 執行搜尋 | | | |
| | | | | |
| 根據指南設定 総 根 市 市 市 | 路建接 | | | _ |
| I | 〔 示印表機,或如果無法透過 | 過指定 IP 位址找到I | ¹¹ 表機,請選擇該選I | 良。 |
| 如果清單中未縣 | | | | |
| 如果清單中未騶 | | | | |

12. 如清單上沒有印表機,點選「根據指南設定網路連接」,然後按「下一步」 If there is no printer on the list, select "Set up the network connection according to the guide", and then click "Next"

| び済単中: 可以在保 | ^{選擇} 固卡和印表機上打 | 找到序號。 ⅠPv4 | 装置 IPv6 裝置 | |
|--|---------------------------|---------------|------------|--------|
| 產品名 | 秱 | 序號(最後 5 位數) | IP 位址 | MAC 位址 |
| | 序號位置 | | | 更新 |
| 相定 IP 12 根據指南 | 設定網路連接 | | | |

13. 按 [替代方法]

Click [Alternative methods]

| | Canon TS3100 |) series | |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 簡易無線連接 | | | |
| 按二下[体用说明], 按照指示说 | 旧为印主继速这份准備。印主继进 | 供就线络,印金佔测到这印主线 | *. 然後可以爆燒进行下一步 |
| 驟。偵測印表機可能需要一段時間 | 们向印衣城建安咸牛角,印衣城牛 間。 | 而亦相论,即目间称可改计农场 | ・ 加皮引以謳順進111 ク |
| | | | 体田谷田 |
| | | | 1史用說明 |
| | | | |
| | | | |
| | | - | |
| | ~ 너크 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 如果在印表機連接準備完成後仍續 | 無法繼續進行下一步驟,請按一下 | [替代方法]。 | |
| | | | |
| | | | 替代万法 |
| | | | |
| | | | |

14. 按"使用USB電纜線設定無線設定",然後按"下一步"

Click "Set up wireless connection using a USB cable", and click "Next" If the screen below appears, connection is completed. Click "Next", and then jump to step 28. Otherwise go to next step



- 15. 按"下一步"
 - Click "Next",

| | Canon TS3100 | 0 series | |
|-----------------|-------------------|------------------|------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 無線設定 | | | |
| 一旦印表機就緒,按一下 [下- | −步]。要在印表機上準備連接,請按 | 一下 [使用說明] 並按照指南操 | 作。 |
| | | | |
| | | | 使用說明 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上一步 | | | 下一步 |
| | | | |

16. 以USB電纜線連接印表機和電腦,等待自動偵測印表機 Connect the printer and the computer with the USB cable, wait until printer is detected



17. 請等待 Please wait

| | Canon TS3100 series | |
|---------------------|---------------------|---|
| 1. | 2 3 | 6 |
| 正在設定 | | |
| 正在執行設定。這可能需要幾分鐘。請笃待 | • | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ••• | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

選擇要連接到的無線路由器,輸入密碼(網路金鑰)後按「下一步」
 Select access point and input password (Network Key), and then click "Next"

| C. | 9 | | 4 |
|-------------------------|-------------|------------|--------|
| 選擇無線路由器 | | | |
| 選擇要田於蓮接印素機的無線路 | 中器。 | | |
| | | | |
| 無線路由器 | | 網路金鑰 | |
| MT_Guest | | ••••• | |
| CII_SnS | | 顯示網路金鑰 | |
| CII_SnS-guest Kimlam | | | |
| RM1810 | | WEP 金鑰 ID: | |
| H.E.A.V.E.N. | | 1 | 0 |
| CPCE_WiFi_Config | | | |
| CPCE WiEi Config | | | |
| Thushoop | | | |
| CHK-CC_NEW | | | |
| MT_General | | | |
| MT_Guest | | | |
| | 手動新增 | | 說明 |
| | 3 349171-14 | | 100-13 |
| | | 04.50 | |
| | | 鄧過 | 下一步 |

19. 連接已完成。按「下一步」 Connection is completed. Click "Next"

| ① ② ③ ④ 建接已完成。 |
|----------------|
| 連接已完成。 |
| |

20. 按「新增印表機」 Click "Add Printer"

| 0 😑 🔿 | Canon TS310 | 00 series | |
|---------------|-----------------|------------|-----|
| 1. | 2, | 3 | 4 |
| 新增印表機 | | | |
| 請按一下[新增印表機],然 | 後遵從螢幕上的說明新增印表機。 | | |
| 新增印表機後,請按一下[| 下一步]。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 空行 地 戶口 : | 主 烨 | |
| | | 1/2 1/16 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 下一步 |
| | | | |
| | | | |

21. 在新增印表機視窗,選擇印表機「Canon TS3100 series」,確定「使用」是「AirPrint」 Choose name as "Canon TS3100 series", and make sure "AirPrint" is in "Use" column

| | 加入 |
|------------------------|-------------|
| 요 🚷 🚍 👘 | Q. 搜尋 |
| 顧道 IP Windows | 搜尋 |
| | |
| 名稱 | ▲ 種類 |
| Canon TS3100 series | Bonjour 多功能 |
| Canon TS8100 series | Bonjour 多功能 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 夕稱: Canon TS3100 serie | s |
| | |
| 位置: | |
| 使用: AirPrint | |
| | |
| | |
| | |
| | 加入 |

22. 再次回到此畫面,按「下一步」 Return to this screen again. Click "Next"

| | Canon MG3000 series | |
|-----------------|------------------------|-----|
| 1. | ②, 3 | 4 |
| 新增印表機 | | |
| 請按一下 [新增印表機],然後 | 送遵從螢幕上的說明新增印表機。 | |
| 新禅印主禅後,博坎_下 [下 | | |
| 拟垣山农陇坡,明汝──┣[┡ | _μ1. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 新增印表機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 下一步 |
| | | |
| | | |

23. 建議按「執行」執行列印頭校準。然後按「下一步」
 Suggest to click "Execute" to perform print head alignment. Click "Next"



24. 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁。然後按「下一步」 After installation is completed, we suggest to click "Execute" for print test page. Click "Next"

| | Canon TS3100 series | |
|----------------|--------------------------|-----|
| 1. | ②→ 3 | 0 |
| 測試列印 | | |
| 將執行測試列印以檢查印表機的 |]操作。 | |
| 在印表機中裝入一般紙張,按一 | -下[開始]。測試列印完成時,按一下[下一步]。 | |
| 如果發生列印錯誤,請參見螢幕 | \$上的說明重新開始安裝。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 開始 | |
| | | |
| | | |
| | | 下一步 |
| | | |

25. 驅動程式安裝完成,安裝軟件請按「下一步」 Driver installation is completed. Click "Next" to install software

| | Canon TS3100 | series | |
|--------------|--------------|----------|------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 安裝完成 | | | |
| 從電腦列印的設定已完成。 | | | |
| 卜一步,將安裝軟體。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ⊐∽ ✓ | |
| | | - | |
| | ~ 나= | <u>-</u> | |
| | | y | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (th | | _ | T # |

26. 在軟體安裝清單勾選所需軟件,按「下一步」 Select needed software, and then click "Next"

| 將安 | "关听選軟體。請確保已選擇了想要安裝的軟體,然後搭 | 安一下 [下一步]。 | |
|--------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 需要 | 安裝以下所有軟體才能使用該印表機的所有功能。 | | |
| | 使用者手冊 | 107 MB | 磁碟機 Macintosh HD 209681 兆位元組 |
| < | My Image Garden | 710 MB | 剩餘空間 |
| \checkmark | Quick Menu | 25 MB | |
| | | | 總井雲要空間:2002 兆位元组 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 預設值 |
| | | | 法险办如 |
| | | | 加工和 |
| | | | 根據網路環境,安裝可能需要一段時間。 |

27. 選擇是否同意建立使用者手冊的捷徑,然後按「下一步」 Select "Agree" or "Disagree" to create a user manual shortcut, and then click "Next"

| | Canon TS3 | 3100 series | |
|-------------------------|-----------|-------------|-----|
| 1. | 2 | 3, | 4 |
| 建立線上手冊捷徑 | | | |
| 相要建立線上毛冊的貞面搏忽嗎? | | | |
| 态安建立脉上于间的未固定性吗! | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ○建立捷徑 | | | |
| | | | |
| ○ 不要建立捷徑 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 下一步 |
| | | | |

28. 等待軟件安裝

Wait for the installation progress



29. 按「結束」完成安裝 Click "Finish" to complete the installation



