iB4070 安裝 Windows 8.1 透過有線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

確定印表機已開啟。



1. 您將需要乙太網路纜線(另行購買)。



2. 取下位於印表機背部左側的連接埠的蓋子 (A)。



3. 使用乙太網路纜線 (B) 連接印表機和網路設備 (路由器等)。



注意

請勿連接至任何其他連接埠。

4. 確認顯示以下螢幕。

如果顯示其他螢幕,則按印表機上的「設定 (Setup)」按鈕 (C)。



按一下 [設定 (Setup)] 按鈕。

5. 使用 ◀ ▶ 按鈕 (D) 選擇 [設備設定 (Device settings)]。 按「確定 (OK)」按鈕。



6. 選擇 [LAN 設定 (LAN settings)]。

按「確定 (OK)」按鈕。



7. 選擇 [變更 LAN (Change LAN)]。 按「確定 (OK)」按鈕。



8. 選擇 [有線 LAN 連線]。 按「確定 (OK)」按鈕。 Change LAN ▲ *LAN inactive ► Change LAN ▲ Wired LAN active ► 9. 當出現左側螢幕時,按「設定 (Setup)」按鈕。



有線 LAN 設定完成。

點擊以下連結下載有關之驅動程式 https://hk.canon/zh HK/support/0100610601/3

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝



2. 按「下一步」



3. 選擇「亞洲」,按「下一步」

	選擇居住地	×
- 600	選擇居住地,然後按一下 [下一步]。	
Case and Case of the Case of t	居住地 (2): 美國,加拿大,拉丁美洲 歐洲,中東,非洲 ^{亞洲} 太平洋地區	
	<上一步(B) 下一步(N)> 取消	

4. 按「是」

		^
注意:在安裝本官方許可軟體	節,諸您閱讀本文件。	
本使用許可協定是您與 Canon 許可協定 (以後提及的軟體和 軟體程式、相關的電子或在緣 圖示和其他數碼格式的創作及 (簡稱「內容資料」) 的協定。	alme. 之間的許可協定,是關於附 內容資料共同簡稱「官方許可數 影冊及更新 (統稱「軟體」) 和 通更新,包括使用軟體透過網際約 Canon 公司位於 30-2 Shimomar nen (簡額「Canon」) 。	每同本最終使用者 2體」)提供給您的 或文字、影像、 网路獲取的資料 ako 3-chome、 ▼
Ohta-ku v Tokvo 146-8501 v Jai		

5. 正在安裝,請稍候

安裝	
正在註冊程式資訊	

6. 選擇「透過有線 LAN 連接使用印表機(W)」,按「下一步」

2000	選擇印表機連接方法。
	○ 透過無線 LAN 連接使用印表機(₩)
A States	選擇該選項可以透過無線 LAN 連接使用印表機。
C. States	● (透過有線 LAN 連接使用印表機①)
	選擇該選項可以透過有線 LAN 連接使用印表機。
	○ 透過 USB 使用印表機(U)
	暹擇該選項可以透過 USB 使用印表機。

7. 選擇印表機,然後按「下一步」

	值測到的印表機(D):		
A BARRIER	型號	MAC 位址	IP 位址
A DODA	Canon madoon series	14/01/09/44/ET/0A	192.100. 1.102
			更新但
ALL	如果您要使用的印表機機,勾選 [檢查印表機]	未列出,按一下 [更新]。 没定] 然後按一下 [下一步]	如果仍未值測到印表 。
	-		

8. 印表機偵測,請稍候

	印表機偵測	×
.	正在搜尋網路上的印表機。	
	(())(()()()()()()()()()()()()()()()()(

9. 正在註冊印表機驅動程式,請稍候

安裝	
正在註冊印表機驅動程式	

10. 安裝完成,按「完成」

		安裝完成	×<
	安裝已完成。 要檢查安裝結果	· ,按一下 [檢視安裝結果]。	
	型號:	Canon iB4000 series	
說明(出)		檢視安裝結果(Y) 	

-完-