## 9000F Mark II在進階模式中掃描正片/負片

- 1. 將正片 / 負片放置到原稿平台上。
- 2. 啟動 IJ Scan Utility。
- 3. 按一下「ScanGear」啟動 ScanGear (掃描器驅動程式)。

📴 Canon IJ Sca	n Utility				×	
產品名稱( <u>P</u> ):	(P): Canon MG3500 series					
		PDF			4	
自動	相片	文件	自訂	拼接	ScanGear	
使用說明( <u>I</u> ) 設定(S)						

 按「進階模式」標籤,按左上角[<sup>1</sup>]]切換至縮圖顯示,並從「選擇來源」中選擇正 片/負片。

ScanGear			
🕞 D 🕼 💭 🗟 🎎 🞛 88 🗿 🤊 🗆	基本权力 地用权式		
	我的音爱说定	使用者定義值 -	
	輸入設定 法律來源:	彩色角片 -	
	题为大小:	35mm 脱影并编 -	
	色彩彩式:	彩色 -	
	ii 🕢 🗟 ž	mm •	
	确此: 說文: 输出:解析: 按:	1200 • dpi	
	輸出大小:	弾性尺寸 マ	
	iii 🚥 📖 iii	100% 🗘 😳	
	資料大小:		
	影像設定		
	影像講聖:	× •	
	核総法案:	<b>II</b> - <b>I</b>	
	(FARE):	# • .	
	ØXIZ	ett *	
		1)9196	
	BREN(Z)		
	<b>新聞(P)</b>	№Hi(5)	
	幕行說定	MM(c)	

5. 根據正片 / 負片或目的設定「輸入設定」。

選擇來源可選擇彩色負片、彩色正片、黑白負片和黑白正片,請留意掃描結果會因 為這個選擇而出現不同的效果。



## 6. 按「預覽」。

預覽影像出現在預覽區域。裁切畫格(掃描區域)將根據正片 / 負片尺寸自動指定。 選擇要掃描的畫格。

I ScanGe	н				
		88 88 <b>88</b> (	0 ?	基本和式 地向收达 和的品质设定	使用者定義道 •
	<b>()</b>			戦入設定 気圧化器: 部形大小。 を取れた: 一部 (88.3 ) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	ジェカ系が ・     ジェカ系が ・     ジェカ系がある。     ジェー     ジェカー     ジェカー
		٢		<ul> <li>44.5 波波</li> <li>44.4 波波</li> <li>44.4 深いたい:</li> <li>43.5 (80.3) (99) 42</li> <li>(19.4 次の):</li> <li>(19.4 次の):</li> <li>(19.4 次の):</li> <li>(19.4 次の):</li> <li>(19.4 次の):</li> </ul>	1200 • dpi 使用中 • 62.9 100% 中 回 5.53 MB
				影響加速: (KRE意志: SPH対応SIOS(K(FARE): ()))	0H •
					91201 अव्ह(5)
	10	<b>□</b> 11	12	著好放定	MM(C)

7. 設定「輸出設定」。

參考

當資料大小超過 1.8 GB 時,在IJ Scan Utility的「設定」(ScanGear)對話方塊中選擇 「啟用大影像掃描」。它可以掃描不大於 4.0 GB 的影像。

8. 按需要調整裁切畫格、校正影像和調整色彩。

按一下[掃描]。
 掃描開始。

-完-