MF628Cw / MF729Cx 傳真轉寄電郵 / SMB設定教學

可在「遠端控制介面」設定,先檢查印表機IP位址

- 1. 按 (Status Monitor)
- 2. 點選「網路資訊 (Network Information)」
- 3. 點選「IPv4」
- 4. 點選「IP位址 (IP Address)」
- 5. IP位址會顯示 (每部印表機IP位址可能不相同)

IPv4	IP Address	
IP Address	192.168.0.225	
Subnet Mask		
Gateway Address		
Host Name		
Domain Name		
		Close

- 6. 按 (Home) 鍵回到主畫面
- 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機IP位址,以系統管理員模式登入遠端控制台(如已設定 管理員識別碼及密碼,須在此輸入

⊖ ⊖ ⊖ < ►) ▷ ↓ ↓ № 192.168.1.10	遠端使用者介面:登入:MF620C Series:MF620C Series 2/iogin.html	 ど 関鎖器 ●
	這端使用者介面: 登入: MF620C Series: MF620C Series	+
Canon 登入		
MF620C Series / MF620C Series /		
	 ●系統管理員模式 ●施使用者模式 	
	使用者名稱:	
	一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。	
	遠端使用者介面存取PIN:	
	登入	
		Convertet CANON INC 2015
		Copyright Guidola 14C, 2015

傳真轉寄電郵設定

8. 選擇「設定/註冊」

			遠端使用者介	面:入口網站:MF620C Series:MF620C Series		A ROAM CO
	192.168.1.102	/portal_top.ntml	请禅使田孝《	- 、入口線鉄・ME620C Series・ME620C Series		
mage	CLASS	裝置名稱: 產品名稱: 位置:	MF620C Series MF620C Series			쁖
} 遠端使用者	皆介面:入口網站					致系統管理員郵
				最近更新:08/10 20	015 03:36:21 AM 🛟	
裝置基本資訊					1	TICTOS MERCY MATH
裝置狀態						~
印表機: 🔵 列日	印就緒。				6	★ 設定/註冊
掃描器: 🔵 掃	描就緒。				`	. 7
傳真: ● 準(備傳送或接收傳真。				I	通訊錄
沒有錯誤。						
肖耗品資訊						
檢查消耗品詳細	資料					
紙張資訊						
紙張來源	紙張餘量	紙張尺寸	紙張類型			
多用途紙盤	魚					
紙匣1	有紙張	A4	普通紙2(70-84 g/m2)			
瑞粉面姿印						
色彩			碳粉餘量			
新標籤頁開啟「http://	192.168.1.102/p_paper.	htmlj				

9. 選擇「網路設定」

ageCLASS MF620	IC Series / MF620C Series /		至入口網站
-			致系統管理員調
數選擇	10.中/社皿·杂酚滑煙·紅頂40.中		
紙張設定	新張設定		
順示設定			編輯
定時器設定	紙張設定		
立要抗倒	多用途紙盤		
T里江利	設定為預設值:	關閉	
能設定	紙匣1		
一般設定	紙張尺寸:	A4	
印設定	默張頻型:	普通歌2(70-84 g/m2)	
其設定	×		
描設定			
憶介質列印設定			
」表機設定			
出報表設定			
用設定			
的管理設定			
統管理			
門識別碼管理			
踏設定			
全性設定			
入/匯出			

10. 選擇「電子郵件 / 網際網路傳真設定」

 Image: A state of the state of	8.1.102/m_network.html — 這端使用者介面:網路設定:MF6.	20C Series : MF620C Series	さ 関鎖器 【
imageCLASS MF620C	Series / MF620C Series /		至入口網站 登
🛠 設定/註冊			致系統管理員郵
參數選擇	設定/註冊:系統管理設定:網路設定		
紙張設定	網路設定		
顧示設定	網路設定		
定時器設定	TCP/IP設定	IPv4設定 IPv6設定	
音量控制		WINS設定 LPD設定	
功能設定		RAW設定 WSD的空	
一般設定		FTP PASV模式設定	
影印設定		HTTP設定 SSL設定 代理伺服器設定	
傳真設定		IPP列印設定 Network Link Scan铅定	
掃描設定		多點得送發現設定 睡眠模式通知設定	
記憶介質列印設定		連接埠號碼設定 MTU大小設定 SNTP設定	
印表機設定		部門識別碼管理PIN確認設定	
輸出報表設定	Canon Mobile Scanning設定		
常用設定	Mopria設定		
系統管理設定	Google去纳列印放定 雷子郵件/網路網路傳真設定		
系統管理	SMB設定		
部門識別碼管理	SNMP設定	SNMPv1設定 SNMPv3設定	
網路設定	LDAP伺服器設定		
安全性設定	專用連接埠設定		
	政動時連線等待時間 二十個的四點和1000000		
匯入/匯出	乙太朝路驅動程式設定 無線區域網路與空		

11. 按「編輯」

◄ ◄ 🗠 🛨 🛃 192.16	8.1.102/m_network_email_ifax.html — 遠端使用者介面:電	子郵件/網際網路傳真設定:MF620C Series:MF620C Series	● 関資器
imageCLASS MF6200	C Series / MF620C Series /		至入口網站 登出
🛞 設定/註冊			致系統管理員郵件
參數選擇	設定/註冊:系統管理設定:網路設定 > 電-	子郵件/網際網路傳真設定	
紙張設定	電子郵件/網際網路傳真設定		
顯示設定			編輯
定時器設定	電子郵件/網際網路傳真設定		
音量控制	SMTP伺服器:		
功能設定	電子郵件位址:		
一般設定	202按收: 認證/加密設定	(89) (F1)	
影印設定	傳送前使用POP認證:	關閉	
傳真設定	SMTP認證(SMTP AUTH):	關閉	
掃描設定	使用SMTP的SSL: 使用POP的SSL:	開閉	
	清除郵件信箱		
記憶介質列印設定	POP伺服器:	清除	
印表機設定			
輸出報表設定	*		
常用設定			
系統管理設定			
系統管理			
部門識別碼管理			
網路設定			
安全性設定			
匯入/匯出			
Am 1.6. /l. Am also Minism			

12. 必須輸入(紅圈)傳送電郵用「SMTP伺服器」位址/名稱,傳送用「電子郵件位址」。 按電郵伺服器要求設定「認證/加密設定」(橙圈)-例子:如該電郵位址需登入帳戶, 請先勾選「使用SMTP認證(SMTP AUTH)」,輸入使用者名稱及密碼。設定完成後按 確定,該設定會於重啟印表機後生效

多數選擇	設定/註冊:系統管理設定:網路設定 > 電子郵件/網際網路傳』	4.設定 > 編輯電子郵件/網際網路傳真設定	
紙張設定	編輯電子郵件/網際網路傳真設定		
顯示設定	變更下列設定。		確定 取消
定時器設定	主電源開閉再開啟後,變更將生效。		
容景 均制	電丁郵件/胡除網路傳具設定		
自 <u>無 3 工</u> 中)			_
一般也令	電子郵件位址:		
NX BX AL	POP伺服器:		
影印設定	使用者名稱:		
傳真設定	□ 設定/變更密碼		
掃描設定	密碼:		
有成人所到白机中	□ POP接收		
記憶介質列印設定	POP問隔: 0	分鐘(0=開閉/1-99)	
印表機設定	經濟/加密設 完		
輸出報表設定	傳送前使用POP認證		
常用設定	□ 使用APOP認證		
統管理設定	□ 使用SMTP認證(SMTP AUTH)		
系統管理	使用者名稱:		
如7 88 动脉 中心工程 向东工程	□ 設定/變更密碼		
向月 1 周載 // J We 昌 /主	密碼:		
網路設定	□ 使用SMTP的SSL		
安全性設定	□ 驗證憑證		
匯入/匯出	□ 添加CN至驗證項目		
加州小师中资料	□ 使用POP的SSL		
TUNE I LOCAL PRING	□ 驗證憑證		
	□ 添加CN至驗證項目		

13. 回到入口網站,選擇「通訊錄」

0.0			法法法田本人国	· 3 口细社·NECOOC Casing · NECOOC Series		
	192 168 1 10	2 (nortal ton html	湿晰使用者介面	: 入口網站: MF620C Series: MF620C Series		产 照端架
	192.108.1.10	/portal_top.ntm	法标志回来人工	D DATE MECOOD Saving MECOOD Saving		C pointes
			退病使用有77周	、八口洞境,MP620C Series,MP620C Series		27
image	CLASS	裝置名稱 產品名稱 位置:	MF620C Series MF620C Series			
🤰 遠端使用者	皆介面:入口網站	占				致系統管理員∰
				最近更新:08/10 2015 03:36:21		取省
裝置基本資訊					MAN See when and A	
裝置狀態					•	
印表機: 🔵 列日	印就緒。				() 設定/註冊	
掃描器: 🔵 掃	描就緒。				K 7	
傳真 : 🛛 🔵 準(備傳送或接收傳真。				通訊錄	
錯誤資訊					-	
沒有錯誤。						
消耗品資訊						
檢查消耗品詳細]資料					
紙張資訊						
紙張來源	紙張餘量	紙張尺寸	紙張類型			
多用途紙盤	無					
紙匣1	有紙張	A4	普通紙2(70-84 g/m2)			
碳粉匣資訊						
de alle			网络合量			

mageCLASS MF62	20C Series / MF620C Series /				至入口網站
🗾 通訊錄					致系統管理員
我的最愛	通訊錄:我的最愛				
簡碼撥號	我的最愛				
	我的最爱 約冊 類型	夕孫	接收考		
	01 •	未註冊		刪除	
	02 •	未註冊		刪除	
	03 •	未註冊		刪除	
	04 •	未註冊		刪除	
	05 •	未註冊		刪除	
	06 •	未註冊		刪除	
	07 •	未註冊		刪除	
	08 •	未註冊		刪除	
	09 •	未註冊		刪除	
	10 •	未註冊		刪除	
	11 •	未註冊		刪除	
	12 •	未註冊		刪除	
	13 •	未註冊		刪除	
	14 •	未註冊		刪除	
	15 •	未註冊		刪除	
	16 •	未註冊		刪除	
	17 •	未註冊		刪除	

14. 在「我的最愛」或「簡碼撥號」中註冊電郵地址,按任何一個「未註冊」的儲存位置

15. 選擇「電子郵件」,按「確定」

	192.168.1.102/a_new.html?no=1— 遠端使用者介面:註冊新接收者:MF620C Series:MF620C Series	6 関績器 🔘
imageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /	至入口網站 登出
🕌 通訊錄		致系統管理員郵件
我的最愛	通訊錄: 我的最愛 > 註冊新接收者	
簡碼撥號	註冊新接收者	
	選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]。	確定取消
	要註冊的接收者類型	
	類型: ・ 電子部件 ・ 電子部件 ・ 観察 相路傳真 ・ 観察 一 観察 都路 一 観察 都路 一 一 一 一 電子部件 ・ 一 一 電子部件 ・ 一 一 電子部件 ・ 一 一 電子部件 ・ 一 一 電子部件 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
	I	
_		

16. 註冊轉寄目的地電郵地址,按「確定」

	56.1.102/a_eman_regist.ntmint0=1— 通项反用有介面,此而相按4		
ageCLASS MF620	C Series / MF620C Series /		至入口網站 登
通訊錄			致系統管理員翻
我的最愛	通訊錄: 我的最愛 > 註冊新接收者 > 註冊新接收	(者:電子郵件	
商碼撥號	註冊新接收者:電子郵件		
			確定 取消
	電子郵件		
	數量:	01	
	名稱:	Test	
	電子郵件位址:	test@test.com	
	7		
			Copyright CANON INC. 20
			Copyright CANON INC. 20
			Copyright CANON INC. 20
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2
			Copyright CANON INC. 2

17. 回到入口網站,選擇「設定/註冊」

			遠端使用者介	面:入口網站:MF620C Series:MF620C Series		PE Arth CO.
	192.168.1.10	/portal_top.ntml	法将庄田本人	- 3 DRAFT MICOOC Series - MICOOC Series	C	因調整
		at made out	显确使用有力	- 八口洞道,mrozuc series,mrozuc series		
image	CLASS	装直石柄 產品名稱: 位置:	MF620C Series			
🤰 遠端使用者	皆介面:入口網站	占				致系統管理員
				最近更新:08/10 20	15 03:36:21 AM t	
装置基本資訊						
裝置狀態						
印表機: 🔵 列日	印就緒。				(★) 設定/註冊	
掃描器: 🔵 掃打	描就緒。				N 7	
傳真: 💦 🔵 準(備傅送或接收傳真。					
Att data the data					通訊錄	
<u> </u>						
消耗品資訊						
检索派任日举领	1 20to skol					
恢查/ 月 札 吅 叶 炯	1興4十…					
紙張資訊	经准备量		4 5.2日 第5 III			
筑版不源 多田途紅般	和政策重	和派代刊	就派現尘			
シノTT3 AB2 同人3世紀 405 FREF 1	7mx -====================================					
筑巴工	19 #4.5改	AT	盲週氟2(/0-84 g/m2)			
碳粉匣資訊						
色彩			碳粉餘量			

18. 選擇「傳真設定」

	遠端使用者介面:紙張設定:MF620C Series:MF620C Series	服務主頁 - [佳能香港	有限公司] +
ageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /		至入口網站
€) 設定/註冊			致系統管理員
散選擇	設定/註冊:參數選擇:紙張設定		
氏張設定	紙張設定		
顺示設定			編輯
E時器設定	紙張設定		
音量控制	多用途紙盤		
能設定	設定為預設值:	團閉	
─般設定	瓢庄▲ 紙張尺寸:	A4	
ジ印設定	紙張類型:	普通紙2(70-84 g/m2)	
專真設定	—		
帚描設定	-		
己憶介質列印設定			
「表機設定			
出版事识定			
5 田永小会			
対応に			
、統管理			
四端別碼管理			
and the state			
全性設定			
it入/匯出			

19. 到「轉傳設定」,按「編輯」

遺端使用者介面:傳真設定:MF620C Series:MF620C Series		服務主頁 - [佳能香港有限公司]	
			10
CONStructure -	mm rSi-		28
ECM 564X	用权		
警殺首:	用政		
響跨次數:	2		
遗端接收:	開啟		
遠端接收識別碼:	25		
切换至自動接收:	開閉		
記憶鎖定設定			
			á
使用記憶鎖定:	關閉		
PIN :	未設定。		
续收到印起中			
1848.7144 BX A2			
	an ci.		3
縮小接收尺寸:	明政		
縮小模式:	自動		
縮小方向:	僅縱向		
接收頁頁腳:	關閉		
碳粉匣中的碳粉量不足時繼續列印:	開啟		
轉寄設定			
			
轉寄設定:	關閉		
列印影像:	開啟		
將影像儲存在記憶體中:	不儲存		
×			
			Copyright CAN

20. 勾選「允許轉寄」,按「從通訊錄中選擇」

ImageCLASS MF620C Series / MF620C Series / ImageCLASS ImageCLASSS ImageCLASSSS ImageCLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ImageCLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	靖	端使用者介面:編輯轉寄設定:MF620C Series:MF620C Series	服務主頁	- [佳能香港有限公司] +
Production Ser Regar Rudden in Unitable : Ingabe > Allemens date Ser Assault Autoritation : Ingabe > Allemens date Autoritation : Ingabe > Allemens date Ser Assault Autoritation : Ingabe > Allemens date Autoritation : Ingabe > Allemens date Ser Assault Autoritation : Ingabe > Allemens date Mathematication : Ingabe > Allemens date Ser Autoritation : Ingabe > Allemens date Autoritation : Ingabe > Allemens date Autoritation : Ingabe > Allemens date Ser Autoritation : Ingabe > Allemens date Autoritation : Ingabe > Allemens date <t< th=""><th>nageCLASS</th><th>MF620C Series / MF620C Series /</th><th></th><th>至入口網站</th></t<>	nageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /		至入口網站
Addition Burlet Him Under Set /r Anglabe Z = Manking Adord Z Anglabel Adord Z Anglabel Z <th< th=""><th>🛞 設定/註冊</th><th></th><th></th><th>致系統管理員動</th></th<>	🛞 設定/註冊			致系統管理員動
KKKRADE ##def sh2c Mac #FXR2 #E T F NO2:	數選擇	設定/註冊:功能設定:傳真設定 > 編輯轉寄設	定	
WT MQC WE T MQC • WE we We We We We We We We We We We We We We	紙張設定	編輯轉寄設定		
##88/2 ##88/2 ##88/2 ##88/2 ##88/2 ##88/2 ##88/2 #88/2	顺示設定	變更下列設定。		確定 取消
Arging Image: Control of C	定時器設定	轉寄設定		
離散に	音量控制	✓ 允許轉寄		
Abbba MPN® : Rb · <td< td=""><td>能設定</td><td>轉寄接收者:</td><td>從通訊錄中選擇</td><td></td></td<>	能設定	轉寄接收者:	從通訊錄中選擇	
※印設定 等意設定 等真設定 普描設定 6 備設定 中表機設定 新設定	一般設定	列印影像:	開敞 ≑	
A p 為 定 A p 法 向 定 → A p 法 d b c c c c c c c c c c c c c c c c c c	影印設定	將影像儲存在記憶體中:	 ● 不儲存 ● 僅出現錯誤時儲存 	
#描設定 端 介質列印設定 中表機設定 許周設定 許留職 定 系統管理 EP11歳別碼管理	專真設定	Ā		
R値介質列印設定 印表機設定 常用設定 K管理職定 系統管理 EPI満別碼管理	帚描設定			
Data 機能定 自由報表設定 常用設定 新管理就定 50門識別碼管理	记憶介質列印設定			
 由出報表設定 常用設定 新寶環設定 系統管理 8門識別碼管理 	印表機設定			
#用設定 转管理設定 8門箇別碼管理	俞出報表設定			
統管理設定 系統管理 20門識別碼管理	常用設定			
K約管理	統管理設定			
8門識別碼管理	系統管理			
	部門識別碼管理			
网路极定	网路設定			
安全性設定	安全性設定			
<i>恤入</i> 應出	€入/匯出			

21. 從通訊錄中選擇早前已設定的目的地電郵,按「確定」

< < > < + <	192.168.1.102/f_fax_forward_addr_se	el.html — 這端使用者介面:從通訊錄	中選擇:MF620C Series:MF620C Se	eries		(5 関議器
這	端使用者介面:從通訊錄中選擇:MF620C Seri	ies : MF620C Series		服務主頁 - [佳緒	能香港有限公司]		+
imageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /					至)	い の 網站 登
〈关) 設定/註冊							致系統管理員郵
參數選擇	設定/註冊:功能設	设定:傳真設定 > 編輯轉寄設定	> 從通訊錄中選擇				
紙張設定	從通訊錄中	選擇					
顯示設定	選擇接收者並按一	-下[確定]。				確定	取消
定時器設定	通訊錄						
音量控制	類型		我的最爱 💲 顧示				
功能設定	我的最愛						
一般設定	選擇	數量	類型	名稱	接收者		
影印設定	۲	01	•	Test	test@test.com		
傳真設定	Ŧ						
掃描設定							
記憶介質列印設定							
印表維約完							
制出教衣設正							
常用設定							
系統管理設定							
大阪福祉							
部門識別碼管理							
網路設定							
安全性設定							
me a controlo							

22. 建議在「列印影像」欄選取「僅出現錯誤時列印」及在「將影像儲存在記憶體中」欄 選取「僅出現錯誤時儲存」,以免出現錯誤時錯失傳真文件,按「確定」完成設定, 重啟印表機套用設定

▲ ► 🖄 + 😵 192.16	58.1.102/f_fax_forward_setting.html — 遠端使用者介面:編編轉	寄設定:MF620C Series:MF620C Series	0 國旗器
遠端使用者分	个面:編輯轉寄設定:MF620C Series:MF620C Series	服務主頁 - [佳能香港有限2	公司] +
mageCLASS MF620	C Series / MF620C Series /		至入口網站 登
⟨关) 設定/註冊			致系統管理員郵
参數選擇	設定/註冊:功能設定:傳真設定 > 編輯轉寄設	定	
紙張設定	編輯轉寄設定		
顯示設定	變更下列設定。		確定 取消
定時器設定	轉寄設定		
音量控制	✓ 允許轉寄		
功能設定	轉寄接收者:	test@test.com 從通訊錄中選擇	
一般設定	列印影像:	僅出現錯誤時列印 ↓	
影印設定	將影像儲存在記憶體中:	 ○ 不儲存 ● 僅出現錯誤時儲存 	
傳真設定	Ā		
掃描設定			
記憶介質列印設定			
印表機設定			
輸出報表設定			
常用設定			
系統管理設定			
系統管理			
部門識別碼管理			
網路設定			
安全性設定			

傳真轉寄SMB設定

73. 可跟作業系統教學網頁,先設定電腦「共用資料夾」
 Windows 7: <u>http://windows.microsoft.com/zh-hk/windows/share-files-with-someone#1TC=windows-7</u>
 Windows 8/8.1: <u>http://windows.microsoft.com/zh-HK/windows-8/share-files-folders</u>
 Mag OSX Mayoricks式 OSX Yosemite : https://www.microsoft.com/zh-HK/windows-8/share-files-

Mac OSX Mavericks或 OSX Yosemite: <u>https://support.apple.com/zh-tw/HT204445</u>

24. 選擇通訊錄

00			遠端使用者介面	:入口網站:MF620C Series:MF620C Series			1
▲ ▶ 🖻 +	192.168.1.10	2/portal_top.html					C 問讀器 0
			遠端使用者介面	:入口網站:MF620C Series:MF620C Series			1
image	CLASS	裝置名稱: 產品名稱: 位置:	MF620C Series MF620C Series				登出
🤰 遠端使用者	皆介面:入口網站	i					致系統管理員郵件
				最近更新:08/10	2015 03:36:21 AM 🛟	₩戀確認/取消	
裝置基本資訊						\checkmark	
裝置狀態						0	
印表機: 🔵 列印	印就緒。					(★) 設定/註冊	
掃描器: 🔵 掃打	描就緒。						
(內與·●準1) 錯誤資訊	丽傳 达或接收傳具。					通訊錄	
沒有錯誤。							
消耗品資訊							
檢查消耗品詳細	資料						
紙張資訊							
紙張來源	紙張餘量	紙張尺寸	紙張類型				
多用途紙盤	無						
紙匣1	有紙張	A4	普通紙2(70-84 g/m2)				
碳粉匣資訊							

mageCLASS MF62	20C Series / MF620C Series /				至入口網站
🏓 通訊錄					致系統管理員
我的最愛	通訊錄:我的最愛				
簡碼撥號	我的最愛				
	我的最爱	夕部	旅游委		
	01 0	未註冊	321213	刪除	
	02 •	未註冊		刪除	
	03 •	未註冊		刪除	
	04 •	未註冊		刪除	
	05 •	未註冊		刪除	
	06 •	未註冊		刪除	
	07	未註冊		刪除	
	08 •	未註冊		刪除	
	09 •	未註冊		刪除	
	10 •	未註冊		刪除	
	11 •	未註冊		刪除	
	12 •	未註冊		刪除	
	13 •	未註冊		刪除	
	14 •	未註冊		刪除	
	15 •	未註冊		刪除	
	16 •	未註冊		刪除	
	17 •	未註冊		刪除	

25. 在「我的最愛」或「簡碼撥號」中註冊SMB位址,按任何一個「未註冊」的儲存位置

26. 選擇「檔案」

	鐵端使用者介面:註冊新接收者:MF620C Series:MF620C Series	c Reader
	遠端使用者介面:註冊解接收者:MF620C Series:MF620C Series	+
imageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /	至入口網站 登出
📁 通訊錄		致系統管理員郵件
我的最愛	通訊錄:我的最愛 > 註冊新接收者	
簡碼撥號	註冊新接收者	
	選擇要註冊的換收者類型並按一下[確定]。	確定 取消
	要註冊的接收者類型	
	類型: 電子都件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
	I	
		Copyright CANON INC. 2015

27. 輸入所需資料(可於主機名稱中同時輸入儲存路徑),如電腦需密碼登入,請輸入使用 者名稱及密碼,確定資料正確後按「確定」儲存

	遠端使用者介面:	編輯接收者:檔案:MF620C Series:MF620C Series	No. of the second secon
▲ ▶ 🖄 + 🔀 192.168.1.1	17/a_file_edit.html?no=2	仮想的後来、後来、MFC20F Facility MFC20F Facility	C Reader
imageCLASS MF620C Ser	趣响使用者介面。 ies / MF620C Series /	· 编辑按设石 · 信永 · MF02UC Series · MF02UC Series	至入口網站 登出
🧾 通訊錄			致系統管理員郵件
我的最愛	通訊錄:我的最愛 > 接收者詳細資料: 相	當案 > 編輯接收者:檔案	
節碼粉號	編輯接收者:檔案		
			確定 取消
	檔案		
	數量:	02	
	名稱:	test SMB	
	通訊協定:	Windows(SMB)	
	主機名稱:	\\192.168.1.109\Shared	
	資料夾路徑:		
	使用者名稱:		
	□ 變更密碼		
	密碼:		
	Ā		
	_		Convright CANON INC. 2015
			Copyright CANON INC. 2015

28. 回到入口網站,選擇「設定/註冊」

	192 168 1 102	(nortal ton html	遠端使用者介面	ī:入口網站:MF620C Series:MF620C Series		★ 照結架
	152.100.1.102	/portal_top.ntm	遠端使用者介面	: 入口綱站: MF620C Series: MF620C Series		0 paradese
image	CLASS	裝置名稱: 產品名稱: 位置:	MF620C Series MF620C Series			
💈 遠端使用者	皆介面:入口網站					致系統管理員
				最近更新:08/	10 2015 03:36:21 AM 🕀	→ #維確認/取消
装置基本資訊						MAN BEING HE BEN HANNES
裝置狀態						
印表機: 🔵 列印	印就緒。					
掃描器: 🔵 掃拍	苗就緒。					X 7
傳真: 🛛 😑 準位	備傅送或接收傳真。					4
錯誤資訊						通訊錄
沒有錯誤。						
肖耗品資訊						
檢查消耗品詳細	資料					
紙張資訊						
紙張來源	紙張餘量	紙張尺寸	紙張類型			
多用途紙盤	魚					
紙匣1	有紙張	A4	普通紙2(70-84 g/m2)			
碳粉匣資訊						
岳彩			碳粉餘量			

29. 選擇「傳真設定」

	遺端使用者介面:紙張設定:MF620C Series:MF620C Series	服務主頁 - [佳能香港	有限公司] +
ageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /		至入口網站
€) 設定/註冊			致系統管理員書
數選擇	設定/註冊:參數選擇:紙張設定		
氏張設定	紙張設定		
顺示設定			編輯
目時器設定	紙張設定		
音量控制	多用途紙盤		
能設定	設定為預設值:	關閉	
─般設定	就世 』 紙張尺寸:	A4	
影印設定	紙張類型:	普通紙2(70-84 g/m2)	
專真設定	*		
帚描設定			
2 檜介質列印設定			
中表機設定			
俞出報表設定			
常用設定			
充管理設定			
系統管理			
8門識別碼管理			
网路設定			
R全性設定			
s a result			

30. 到「轉傳設定」,按「編輯」

遺端使用者介面:傳真設定:MF620C Series:MF620C Series		服務主頁 - [佳能香港有限公司]	+
15 °K */ H5 RX K2			
			編輯
ECM接收:	開啟		
響鈴音:	開啟		
響鈴次數:	2		
遗端接收:	開啟		
遠端接收識別碼 :	25		
切换至自動接收:	關閉		
記憶鎖定設定			
			編輯
使用記憶鎖定:	關閉		
PIN :	未設定。		
接收列印設定			
			編輯
縮小接收尺寸:	開啟		
縮小模式:	自動		
縮小方向:	僅縱向		
接收頁頁腳:	關閉		
碳粉匣中的碳粉量不足時纖續列印:	開啟		
轉寄設定			
			編輯
轉寄設定:	關閉		
列印影像:	開啟		
將影像儲存在記憶體中:	不儲存		
I			
			Convright CANON INC
			copyright CANON INC.

31. 勾選「允許轉寄」,按「從通訊錄中選擇」

遠端使用	者介面:編輯轉寄設定:MF620C Series:MF620C Series	服務主頁	- [佳能香港有限公司] +
ageCLASS MF6:	20C Series / MF620C Series /		至入口網站
€) 設定/註冊			致系統管理員秉
放選擇	設定/註冊:功能設定:傳真設定 > 編輯轉寄語	定	
氏張設定	編輯轉寄設定		
顺示設定	變更下列設定。		確定取消
2時器設定	轉寄設定		
音量控制	✓ 允許轉寄		
能設定	轉寄接收者:	從通訊錄中選擇	
一般設定	列印影像:	開啟 ⇒	
印設定	將影像儲存在記憶體中:	 ● 不儲存 ○ 僅出現錯誤時儲存 	
真設定	Ā		
附指設定			
已憶介質列印設定			
〕表機設定			
出報表設定			
常用設定			
充管理設定			
統管理			
8門識別碼管理			
网路設定			
全性設定			
E DA /REFLLI			

32. 從通訊錄中選擇早前已設定的目的地SMB位址,按「確定」

Bit			for formed address	遠端使用者介面	i:從通訊錄中選擇:MF62(DC Series : MF620C Serie	25		et Danadar	
Image CLASS MF620C Series / MF620C Se		192.108.1.117 /1_	_Tax_Torward_addr_se	遗端使用者介面	:從通訊錄中選擇:MF620C S	eries : MF620C Series			C Reader	
Ŷ b2/L4m SXARê 200 Ŷ SXR SXARê 200 SXARê 200 Ŷ SXR SX C/L m: Jn skyz: (m ş kyz > s s s s s s s s s s s s s s s s s s	imageCLASS	MF620C Series /	MF620C Series /					至	入口網站	登出
• Water Begint with blue 2: # delive 2: # delive 4: # delive 4	🛞 設定/註冊								致系統管理	員郵件
KRADE Catality of UBE Improvide	參數選擇		設定/註冊:功能該	定:傳真設定 > 編朝	轉寄設定 > 從通訊錄中選持	20 7				
解示规定 現律收省並先一下[味定]・ 確定 取消 直離的	紙張設定		從通訊錄中	選擇						
登時報之 選邦 通知母史 · 駅小 小和之 秋日 秋日 小和之 秋日 秋日 小和之 秋日 秋日 小和之 1 「Test test@est.com 小和泣之 0.1 「Test test@est.com 小和泣之 0.2 「test SMB \u00eble testSMB 竹相泣之 0.2 「test SMB 市橋山市名次定 「 「test SMB 竹相違衣之 「test SMB \u00eblettest.ing\u00eblet	顯示設定		選擇接收者並按一	下[確定]。				確定	取消	
	定時器設定		通訊錄							
助能校 我希曼 集庫 名稱 接收者 原均定 01<	音量控制		類型		我的最要	+ 顯示				
一般定 選擇 繁重 頻距 名柄 接收者 別印放定 01 「 Test test@test.com 所指設定 02 () test SMB \()192.168.1.109(Shared 所指設定 府指設定 市 市 市 市 <t< th=""><th>功能設定</th><th></th><th>我的最愛</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	功能設定		我的最愛							
影印設定 ○ 01 Test test @test.com 停真設定 02 • test SMB \(192.168.1.109\Shared) 府播設定 - - - - - 府播設定 - - - - - 府播設定 - - - - - 府構設定 - - - - - 市場設定 - - - - - - 新用設定 -	一般設定		選擇	數量	類型	名稱	接收者			
● 02 test SMB \192.168.1.109\Shared 府指設定 · ·	影印設定		0	01		Test	test@test.com			
押描設定 Image: Particular Control Contro Control Control Control Contro Control Control Control Control	傳真設定		۲	02		test SMB	\\192.168.1.109\Shared			
記憶介質列印設定 印表機設定 輸出報表設定 常用設定 系統管理地定 	掃描設定		Ŧ							
印表機設定 輸出報表設定 常用設定 系統管理	記憶介質列印設定									
 輸出報表設定 常用設定 系統管理处定 系統管理 	印表機設定									
常用設定 系統管理総定 系統管理	輸出報表設定									
系統管理設定 系統管理	常用設定									
系統管理	系統管理設定									
	系統管理									

33. 建議在「列印影像」欄選取「僅出現錯誤時列印」及在「將影像儲存在記憶體中」欄 選取「僅出現錯誤時儲存」,以免出現錯誤時錯失傳真文件,按「確定」完成設定, 重啟印表機套用設定

	😵 192.168.1.102/f_fax_forward_setting.html — 遠端使用者介面:編輯	轉寄設定:MF620C Series:MF620C Series	C 閱讀器 0
1	遠端使用者介面:編輯轉寄設定:MF620C Series:MF620C Series	服務主頁 - [佳能香港有限公司]	+ =
imageCLASS	MF620C Series / MF620C Series /		至入口網站 登出
🛞 設定/註冊			致系統管理員郵件
參數選擇	設定/註冊:功能設定:傳真設定 > 編輯轉寄	設定	
紙張設定	編輯轉寄設定		
顯示設定	變更下列設定。		確定取消
定時器設定	轉寄設定		
音量控制	✓ 允許轉寄		
功能設定	轉寄接收者:	\\192.168.1.109\Shared 從通訊錄中選擇	
一般設定	列印影像:	催出现蜡螟時列印 =	
影印設定	將影像儲存在記憶體中:	○ 不儲存 ● 僅出現錯誤時儲存	
傳真設定	×		
掃描設定			
記憶介質列印設定			
印表機設定			
輸出報表設定			
常用設定			
系統管理設定			
系統管理			
部門識別碼管理			
網路設定			
安全性設定			
匯入/匯出			

-完-