在 Windows 以 Wi-Fi 連接安裝 TS8270 驅動程式步驟

TS8270 printer driver Installation Guide for Windows via Wi-Fi

*請開啟打印機並確保電腦已連接互聯網

*Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet

連接印表機至無線網絡路由器

Connect printer to Wi-Fi router

3.

1. 確保在開始無線連接設定之前,印表機已開啟。

如果電源開啟,電源(ON)指示燈(A)將亮起。

Make sure printer is turned on before starting wired connection setup.

If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit.



2. 如果顯示以下螢幕,請點選**停止(Stop)**(B)。 If the screen on the below appears, tap **Stop** (B).



4. 點選 💓 器(A)。

Тар 🕅 🛣 (А)



5. 點選 Wi-Fi。

Tap **Wi-Fi**.

•	LAN settings			
	👷 Wi-Fi			
	🕅 Wireless Direct			
•	🚲 Wired LAN			
5	Print details			

6. 點選**設定(Settings)**。

Tap Settings.

•	Wi-Fi setting list
	Connection
	MAC address (Wi-Fi)
Ð	Printer name

7. 點選 Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)。

Tap Wi-Fi setup.

	Wi-Fi
	Enable/disable Wi-Fi
	Wi-Fi setup
Ð	
	Advanced

- 8. 點選手動連接(Manual connect)。
 - Tap Manual connect.



9. 點選所用無線路由器。

Tap your wireless router.



10. 將顯示以下螢幕之一。

如果出現「**已連接到無線路由器。(Connected to the wireless router.)**」,則網路不需要密碼。從步驟 15 繼續。

One of the screens below will appear.

If "**Connected to the wireless router.**" appears, the network does not require a password. Continue from step 15.

•	Enter password
	5-26 characters
Ð	% Please enter.
	Show password OK
	Enter password
	Enter password 8-64 characters
	Enter password 8-64 characters See enter.

11. 點選輸入區域。

Tap the input area.

12. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.



13. 點選 **OK**。

Тар **ОК**.



- 14. 點選 **OK**。
 - Тар **ОК**.



•	Enter password
	8-64 characters

5	Show password OK

15. 顯示以下螢幕時,請點選 OK。

When the screen on the below appears, tap **OK**.



16. 點選螢幕左側的

Tap find on the left side of the screen.



下載及安裝步驟

 點擊以下連結下載有關之驅動程式: <u>https://hk.canon/zh_HK/support/0100963403/3</u>

Click below link to download printer driver: https://hk.canon/en/support/0100963403/3

- 按以上網頁內的"Download Now",下載完成後開啟該檔案安裝 Click "Download Now" in the webpage above, and open the file after download completed
- 3. 按"下一步"

Click "Next"



4. 選擇"亞洲",按"下一步"

Select "Asia", and then click "Next"

選擇居住地		\times
	選擇居住地,然後按一下[下一步]。	
	居住地(P): 美國,加拿大,拉丁美洲	
all the	歐洲,中東,非洲 亞洲 太平洋地區	
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消	

5. 按"是"

Click "Yes"

<u> </u>		
\$\$\$4ml史用。自1又作回\$\$		
注意:在安裝本官方	受權軟體前,請您閱讀本文件。	
本使用授權合約是您(約),是關於(i)隨同 更新(統稱「軟體」); 料或印表機的韌體更) 體及其更新線上提供) (本軟體除外)(簡稱「	個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其 (ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資 新(簡稱「資料更新」),及(iii)隨同本合約提供或使用該軟 用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示 內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱	~
如果接受協定,按一	下[是]。如按一下[否],MP Drivers 的安裝將被取消。	

6. 選擇「透過無線 LAN 連接使用印表機 (W)」,按「下一步」 Select "Use Wireless LAN Connection (W)", and then click "Next"

連接方法		\times
	選擇印表機連接方法。	
	● 透過 Wi-Fi 連接使用印表機(W)	
	選擇該選項可以透過 Wi-Fi 連接使用印表機。	
	○ 透過有線 LAN 連接使用印表機(I)	
H	選擇該選項可以透過有線 LAN 連接使用印表機。	
	○ 透過 USB 使用印表機(U)	
	選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。	
	下一步(N) > 取消	
0		

7. 選擇「TS8200 series」,按「下一步」

Select "TS8200 series, and	then click "Next"
----------------------------	-------------------

<mark>偵測</mark> 到的印表機清單				×
	在網路上偵測到以 從[偵測到的印表機 IPv4 裝置]IPv6 裝置 偵測到的印表機(D):	下印表機。 [] 中選擇您想要使用的 	的印表機然後打	安一下 [下一步]。
A REPORT	型號		MAC 位址	IP 位址
	TS8200 series		9C:32:CE:	192.168.1
				更新(U)
1.	如果您要使用的印表 機,勾選[檢查印表	表機未列出,按一下 [機設定] 然後按一下	更新]。如果(/ [下一步]。	5未偵測到印表
	□ 檢查印表機設定	(C)		
使用說明(I)	_	<上一步(B) 下	一步(N) >	取消

8. 正在註冊印表機驅動程式,請稍候

安裝				
正在	註冊印表根	後驅動程 _王	С	
	1			

9. 安裝完成,按「完成」

Driver install completed, and then click "Finish"

安裝完成		\times
	安裝已完成。	
	型號:	
	✓ 設定為預設印表機(U)	
說明(H)	完成(C)	

-完--End-