















## MF212w 安裝 MAC 透過無線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟


**\*\*注意: 安裝驅動程式前請勿接駁 USB 線，以免系統發生錯誤\*\***

**\*\* Please don't plug the USB cable until the driver asked to do so**

先將打印機連接到路由器，詳細可參考以下步驟：

(The Connection by selecting a wireless router):

1. 按   
(Press )
2. 使用 ▲/▼ 選擇 <網路設定>，然後按 
  - 若顯示 PIN 碼輸入畫面，請使用數字鍵輸入 PIN 碼，然後按 。(Use / to select <Network Settings>, and press .
  - If a screen for entering a PIN is displayed, enter the PIN with the numeric keys and press .)
3. 選擇 <無線區域網路設定>，然後按 
  - 如果顯示 <啟用無線區域網路?> 訊息，選擇 <是>，然後按 。(Select <Wireless LAN Settings>, and press .
  - If the <Enable the wireless LAN?> message is displayed, select <Yes>, and press .)
4. 閱讀顯示的訊息，然後按   
(Read the message that is displayed, and press .)
5. 選擇 <SSID 設定>，然後按 。  
(Select <SSID Settings>, and press .)




6. 選擇 <選擇存取點>，然後按 **OK**。

- 本機開始搜尋可用的無線路由器。

(Select <Select Access Point>, and press **OK**.)

- The machine starts searching for available wireless routers.)



7. 選擇無線區域網路路由器，然後按 **OK**。

- 選擇與您記下的 SSID 相符的路由器。

(Select a wireless LAN router, and press **OK**.)

- Select the router whose SSID matches the one that you have written down.)




8. 輸入您記下的網路鍵值。

- 使用數字鍵輸入網路鍵值，選擇 <套用>，然後按 **OK**。


(Enter the network key that you have written down.)

- Enter the network key using the numeric keys, select <Apply>, and press **OK**.)

#### WEP



#### WPA-PSK 或 WPA2-PSK




9. 選擇 <是>，然後按 **OK**。  
(Select <Yes>, and press .)



10. 確認控制面板上的 Wi-Fi 指示燈閃爍。  
(Check that the Wi-Fi indicator is blinking on the operation panel.)

偵測到無線路由器時，Wi-Fi 指示燈閃爍。  
(The Wi-Fi indicator blinks when a wireless router is detected.)



11. 設定完成時，會顯示以下畫面，約 2 秒後 Wi-Fi 指示燈隨即亮起。  
(When the setup is completed, the screen below is displayed, and approximately 2 seconds later, the Wi-Fi indicator lights up.)



等待約 2 分鐘，直到本機的 IP 位址設定完成。  
(Wait approximately 2 minutes until the IP address settings of the machine are completed.)

12. 到佳能網站 <https://hk.canon/en/support>，選擇相關的印表機型號及下載印表機的驅動程式  
(Go to: <https://hk.canon/en/support>, select related printer model, then download the printer driver)

13. 按「MF\_Printer\_Installer.pkg」 (Double click / Open “MF\_Printer\_Installer.pkg”)



14. 按「繼續」 (Choose “Next”)



15. 按「繼續」及「同意」(Choose “Next” and then choose “Agree”)



16. 按「安裝」(Choose “Install”)




17. 等待軟件安裝 (Waiting for the installation progress)



18. 按「關閉」以完成打印驅動程式安裝 (Choose "Close")



19. 到佳能網站 <https://hk.canon/en/support>，選擇相關的印表機型號及下載掃描器的驅動程式  
(Go to: <https://hk.canon/en/support>, select related printer model, then download the scanner driver)
20. 按「Canon\_ScanGear\_MF.pkg」 (Double click / Open “Canon\_ScanGear\_MF.pkg”)



21. 按「繼續」 (Choose “Continue”)



22. 按「繼續」及「同意」 (Choose “Continue” and then choose “Agree”)



23. 按「安裝」 (Choose “Install”)





24. 等待軟件安裝 (Waiting for the installation progress)



25. 按「關閉」以完成掃描驅動程式及軟件安裝 (Choose "Close")



26. 完成安裝驅動程式後需新增印表機，到「系統偏好設定」，選「印表機與掃描器」  
(Go to “System Preferences” and choose “Print and Scan”)




27. 選取左下角「+」按鈕，選「加入印表機或掃描器」(Click the “+” button and choose “Add printer or Scanner”)



28. 名稱選擇「Canon MF210」，使用選擇「Canon MF210」按「加入」，新增印表機驅動程式 (Choose the Name with Canon MF 210 Series on the “Use “and Click “add”)



29. 網絡掃描需新增掃描器到 MF Toolbox，到電腦「應用程式」>「Canon MF Utilities」開啟 MF Toolbox，第一次開啟會出現以下警告 (Need to add the network scanner to the MF toolbox, go to “Application “-> “Canon MF Utilities” to run the MF toolbox, and it will have a warning message at the first time)



30. 按左上角「MF Toolbox」，選「網路掃描器設定」  
(Click the “MF Toolbox” on the top left corner, and choose “Network Scanner Setting”)



31. 按左下角「+」號新增掃描器 (Click the “+” button)



32. 選擇「Canon MF210」，按「新增」 (Choose “Canon MF210” and then click “add”)



33. 完成以上設定後已可使用 MF210 作打印及掃描功能 (Completed)

-完-  
-End-