# <u>在 MAC OSX 以無線網路接駁安裝 PRO-500 驅動程式步驟 (以 OSX 10.11 作示範)</u> PRO-500 printer driver Installation Guide for MAC OSX (Via Wi-Fi) (OSX 10.11 as example)

連接打印機至無線網絡路由器

Connect printer to Wi-Fi router

1. 按**主頁(HOME)**按鈕(A)

Press the HOME button (A)



使用▲或▼按鈕(B)選擇 LAN 設定(LAN settings),然後按 OK 按鈕
 Use the ▲or ▼button (B) to select LAN settings, and then press the OK button



3. 選擇**無線 LAN 設定(Wireless LAN setup)**並按 OK 按鈕

Select Wireless LAN setup and press the OK button

LAN settings	LAN settings
Change LAN	Change LAN
Wireless LAN setup	Wireless LAN setup

4. 選擇**標準設定(Standard setup)** 並按 OK 按鈕

Select Standard setup and press the OK button



5. 選擇無線路由器並按 OK 按鈕

Select your wireless router and press the **OK** button

Select wireless router
10.001
0.00.00709
Search again

6. 將顯示以下螢幕之一

One of the screens below will appear

如果出現「**已連接到無線路由器。(Connected to the wireless router.)**」,則網路不需要密碼。請轉到<u>步驟 11</u>並繼續進行設定

If "Connected to the wireless router." appears, the network does not require a

password. Go to step 11 and proceed with the setup

Enter WEP key	Enter passphrase
5-26 characters	8-64 characters
Nease enter.	Nease enter.

7. 按 OK 按鈕

Press the **OK** button

8. 輸入網路密碼

Enter the network password



9. 使用 按鈕選擇 OK, 然後按 OK 按鈕

Use the button to select OK and press the OK button

### 10. 按 **OK** 按鈕

Press the **OK** button

Enter pas	sphrase
8-64 characters	
	ОК

11. 顯示以下螢幕時,請按 OK 按鈕

When the screen on the below appears, press the **OK** button

**連接完成後,**₩₩ 會出現在螢幕右上方

When connection is completed, mappears at the upper right of the screen



### 下載及安裝步驟

#### Download and installation

點擊以下連結下載有關之驅動程式:

http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=s etup&area=hk&model=pro-500&os=m

Click below link to download printer driver:

http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=s etup&area=hk&model=pro-500&os=m

按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝,點擊「Setup」
 Click "Download". Open the file after download is completed, and then click "Setup"

	Setup		

# 13. 按「下一步」

## Click "Next"



14. 按「開始設定」 Click "Start setup"

Canon	<b>開始設定</b> 開始進行必要的設定,以便從電腦使用本機。 請參見螢幕上的說明。	
	開始設定 本軟體可以讓您從電腦使用本機。	
	實用軟體 安裝可以讓您更加方便地使用本機的軟體。	
	線上手冊 可以在線上查閱手冊。	
		结市

15. 選擇「亞洲」>「香港特別行政區」,按「下一步」

Select "Asia" > "Hong Kong SAR China". Click "Next"

選擇國家或地區		
選擇居住地。		
亞洲	0	
中國 中國香港特別行政區 印度尼西亞 印度 日本 韓國 馬來西亞 非律賓 新加坡 台灣 泰國 越南		
上一步		下一步

16. 按「是」

Click "Yes"

許可協定			
請在安裝 Canon 產品 前	,仔細閱讀下面許可協定。		
終端使用者授權合約			
注意:在安裝本官方授權軸	欠體前,請您閱讀本文件。		
本使用授權合約是您(個人)	或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱	斥「合約」),是關於(i)隨同本合約提供	給您的軟體程式、相關的
電子或線上手冊及其更新(# 更新」),及(iii)隨同本合約	統稱「軟體」),(ii)軟體或 Canon 噴墨印表 提供或使用該軟體及其更新線上提供用於發	機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表 利印的數位格式之文字、影像、圖示和	機的韌體更新(簡稱「資料」 其他視覺表示(本軟體除外)
(簡稱「內容資料」)的合約 chome、Obta-ku、Tokyo	○以後提及的軟體和內容資料各自簡稱「 146-8501、Japan(簡稱「Capon」)。	官方授權軟體」。Canon 公司位於 30-	2 Shimomaruko 3-
按一下隨本合約提供的按約	用,表示你接受太合约,安装太官方授權軟	酬,表示你同音遵守太合约的修款。t	0里你不同音接受太合约的
條款,請不要按前述按鈕並 以下條款的情況下使用本電	在立即關閉本安裝程式。本官方授權軟體將 官方授權軟體。	不會安裝,同時您將不再享有使用本轉	欢體的權利。您僅能在遵守
4 广大楼和林(6楼,上中。	5授權軟體的所有權利、資格和獲益為 Car	ion 或其授權人所有。Canon 或其授權	植人將始終保留對本官方授
1. 所有惟和者作惟:本官人	⇒美、左西始に左其供形式司未始に左に横つ。 [是]。如果選擇[否],則取消軟體安裝	m甘此\$m╪叶发带,坠★人纳叫欢相亡 ◎	的桂田园,0000万金收
1. 所有權利者作權:本目) 一種物種和包括利用(他)(加下) 如果接受該協定,按一下			
1. 所有権利者作権:本自力 一種動體和包括利益化(加下) 如果接受該協定,按一下			
1. 所有權利者作權:本自5 權勳總本利4至利回此代加工 如果接受該協定,按一下			
1. 所有推利者作權:本目) 總裁總書の基本同時代他定 如果接受該協定,按一下			

17. 可選擇是否同意作傳送資訊至 Canon

Select "Agree" or "Disagree" to send information to Canon Extended Survey Program

-			
許可協定			
請在安裝 Canon 產品 前	,仔細閱讀下面許可協定。		
終端使用者授權合約			
注意:在安裝本官方授權轉	次體前,請您閱讀本文件。		
本使用授權合約是您(個人: 電子或線上手冊及其更新(; 更新」),及(iii)隨同本合約 (簡稱「內容資料」)的合約 chome、Ohta-ku、Tokyo	或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡 統稱「軟體」),(i)軟體或 Canon 噴墨印 提供或使用該軟體及其更新線上提供用於 。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱「 146-8501、Japan(簡稱「Canon」)。	稱「合約」),是關於(i)随同本合約提份 表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印 列印的數位格式之文字、影像、圖示利 官方授權軟體」。Canon 公司位於 30	供給您的軟體程式、相關的 表機的韌體更新(簡稱「資料 印其他視覺表示(本軟體除外) ŀ2 Shimomaruko 3-
按一下随本合約提供的按錄 條款,請不要按前述按鈕3 以下條款的情況下使用本電	田,表示您接受本合約,安裝本官方授權載 並立即關閉本安裝程式。本官方授權軟體將 官方授權軟體。	饮體,表示您同意遵守本合約的條款。 身不會安裝,同時您將不再享有使用本!	如果您不同意接受本合約的 軟體的權利。您僅能在遵守
1. 所有權和著作權:本官 # 新聞和有任利日代(加下) 如果接受該協定,按一下	方授權軟體的所有權利、資格和獲益為 Ca ⇔差\左內公底左其他底子副+公底左照機 [是]。如果選擇 [否],則取消軟體安裝	non 或其授權人所有。Canon 或其授 在世界的基础全体,除大人的明確相合 专。	權人將始終保留對本官方授
上一步		否	是

18. 選擇「無線 LAN 連接」,按「下一步」

Select "Wireless LAN Connection". Click "Next"

	Canon PRO-500 series	
1,	2 3	4
選擇連接方法		
選擇印表機連接方法。		
	◯ USB 連接	
曱	<u></u>	
百百	─ 有線 LAN 建按	
(( <b>†</b> ))	<ul><li>無線 LAN 連接</li></ul>	
<u>怒回</u> 利始介面		下一步

19. 按「下一步」

Click "Next"



20. 確定印表機已開啟及連接網路,按「下一步」

Make sure printer is on and connected to network. Click "Next"

	Canon PRO-500 series		
1.	2	3	4
確認電源			
確保印表機已開啟。			
		12 C	
		א רע	
上一步			下一步

**21.** 在「網路上印表機的清單」勾選印表機,按「下一步」 Select printer at "Printers on Network List", and then click "Next"

		0 0
● 從清單中選擇		
可以在保固卡和印表機上找到	I序號。 IPv4 裝置 IPv6 裝置	
序號(最後 5 位數)	IP 位址	MAC 位址
✓ ****\$0002	192.168.1.105	68/0 #8 CD 48 SC
序號位置		更新
<ul> <li>指定 IP 位址並執行搜尋</li> <li>根據指南設定網路連接</li> <li>如果清單中未顯示印表機,或</li> </ul>	如果無法透過指定 IP 位址找到印表機,請選擇該:	選項。

22. 等待軟件安裝

Waiting for the installation progress

	Canon PRO-		0
0.2	(2)	3	0
安裝 有關功能和設定的更多詳細	資訊,請參閱手冊。		
	http://canon.c	om/ijsetup	
安裝進度: 0%			
正在下載: 印表機驅動程式			
-			
取消			
4X/H			

23. 按「新增印表機」

Click "Add Printer"

	Canon PRO-50	00 series	
1.	27	3	4
新增印表機			
請按一下 [新增印表機],然後	遵從螢幕上的說明新增印表機。		
新增印表機後,請按一下 [下·	-步]。		
		1666	
	新増ける	悦	
			下一步

**24.** 在新增印表機視窗,選擇印表機「Canon PRO-500 series」(種類為 Bonjour),確定 「使用」為「Canon PRO-500 series」

Choose name as "Canon PRO-500 series" (Kind: Bonjour), and make sure "Canon PRO-500 series" is in "Use" column

0		加入		
z 🛞	<b></b>	Q	搜尋	
设值 IP	Windows		搜尋	
名稱		~	種類	
Canon PR	D-500 series		Bonjour	
<b>夕</b> 珂,	Capon PRO-500 series			
白神・	Californ RO-500 Series			
位置:				
1× E ·				
使用:	Canon PRO-500 series			
使用:	Canon PRO-500 series			
使用:	Canon PRO-500 series			
使用:	Canon PRO-500 series			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
使用:	Canon PRO-500 series			♪ 加入

25. 再次回到此畫面,按「下一步」

Return to this windows again. Click "Next"

	Canon PRO-500	0 series	
1.	2,	3	4
新增印表機			
請按一下 [新增印表機],然後	遵從螢幕上的說明新增印表機。		
新榆印末雌後,請按一下 [下-			
利垣印衣陇後,明玫一下[]、	• [ل		
	新增印表相	幾	
			下一步

26. 驅動程式安裝完成,安裝軟件請按「下一步」

Driver installation is completed. Click "Next" to install software

	Canon PRO-500 serie	es	
1,	2	3	4
安裝完成			
從電腦列印的設定已完成。			
下一步,將安裝軟體。			
		- <b>-</b>	
		'   *	
	나프라	J	

27. 在軟體安裝清單勾選所需軟件,按「下一步」

Select needed software, and then click "Next"

將安	豆女袋	下[下一步]。	
需要	安裝以下所有軟體才能使用該印表機的所有功能。		
	使用者手冊	130 MB	磁碟機 Macintosh HD 103933 兆位元維
	Quick Utility Toolbox	25 MB	剩餘空間
	Print Studio Pro	40 MB	
			總共需要空間: 287 兆位元組
			預設值
			清除全部
			根據網路環境,安裝可能需要一段時間。

## 28. 可選擇是否同意建立使用者手冊的捷徑

Select "Agree" or "Disagree" to create a user manual shortcut



## 29. 等待軟件安裝

Waiting for the installation progress

	0.	3.	4
C.v	(EV	Cor	
<b>安</b> 壯			
<b>久</b> 农 右關功能和設定的再多詳細?	<b>各</b> 扣, 挂 <b>杂</b> 图 千 皿 。		
有例如能作政定的史夕計綱	<b>灵叭,明多肉子</b> 叫。		
		_	
	http://capon	com (iisatup	
	http://calloli	com/ijsetup	
安裝進度: 0%			
止仕下載: 使用者手册			
HD 344			
ЦX/H			

# 30. 按「結束」完成安裝

Click "Finish" to complete the installation

Canon         Strate