### <u>在 Mac OS 以無線方式安裝及連接 MAXIFY GX7070 打印機(以 Mac OS 11.1 作示範)</u> Installing MAXIFY GX7070 on Mac OS via WiFi connection (Use Mac OS 11.1 as example)

#### <u>無線設定 Wireless Setup</u>

 確保在開始無線連接設定之前,印表機已開啟。 如果電源開啟, 電源(ON)指示燈(A)將亮起。 Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup. If the power is on, the ON lamp (A) will be lit.



2. 按**主頁(HOME)**按鈕(C)。

Press the HOME button (C).



# 3. 點選 🕅 💦 (A)。

根據印表機的網路連接狀態, 💦 💦 的外觀會有所不同。

тар 🕅 🛣 (А).

The appearance of 🕅 🛣 varies depending on the printer's network connection status



4. 點選 Wi-Fi。

Tap **Wi-Fi**.

	LAN settings
Ŵ	Wi-Fi
8	Wireless Direct
32	Wired LAN
	Print details

5. 點選 Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)。 Tap Wi-Fi setup.

Wi-Fi	
See settings	
Enable/disable Wi-Fi	
Wi-Fi setup	
Advanced	

6. 點選手動連接(Manual connect)。

#### Tap Manual connect.

Wi-Fi setup
Easy wireless connect
Manual connect
WPS (Push button method)
Other connection types

7. 點選所用無線路由器。

Tap your wireless router.

Select wirel	ess router
DISABLE	
HEP	
HPA_PSK (AES/TK	r) 📀
(	Search again

如果未找到您的路由器,請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格:

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

- a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ
- b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)
- 8. 將顯示以下螢幕之一。

One of the screens below will appear.

Enter password	Enter password
5-26 characters	8-64 characters
<b>∿</b> Please enter.	🌯 Please enter.
Show password OK	Show password OK

### 9. 點選輸入區域。

Tap the input area.

輸入密碼。文字輸入區分大小寫。
 關於如何輸入字元和如何變更字元類型,請參見「<u>文字輸入</u>」。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.

For how to enter characters and how to change the character type, see "<u>Text Entry</u>".

_		•	
	abc	def	×
ghi	jkl	mno	H
pqrs	tuv	wxyz	
<u>A</u> 5 1@	仓	. 0-	ОК

### 11. 點選 **OK**。

### Тар **ОК**.

****	*	•	
	abc	def	×
ghi	jkl	mno	
pqrs	tuv	wxyz	
<u>A</u> 5 1@	٠	.0-	OK

12. 點選 **OK**。

Тар **ОК**.

Enter password	Enter password
5-26 characters	8-64 characters
****	*****
Show password OK	Show password OK

13. 顯示以下螢幕時,請點選 OK。

When the screen on the below appears, tap **OK**.

Connected to the router.	wireless
	ОК

14. 按主頁(HOME)按鈕。

Press the **HOME** button.



連接完成後, 🛜 會出現在螢幕左下方。

#### 下載及安裝步驟

#### Driver download and Installation procedure

 15. 到以下佳能網站並下載印表機的驅動程式

 https://hk.canon/zh\_HK/support/gx7070/model

Go to below Canon webpage and download the printer driver https://hk.canon/en/support/MAXIFY%20GX7070/model

- 選擇並下載以下檔案
   Choose and download below files
   GX7000 series Setup package (Mac)
- 按網頁內的〔下載〕,下載完成後開啟該檔案安裝
   Click [Download] in the webpage, and then execute the file after download was completed

18. 按〔Setup〕 Click [Setup]



19. 按〔開啟〕 Click [Open]

	0	
「Setup」	是一個從互聯網下載的 A 開啟嗎?	pp。確定
此項目位於磁 上。「Safari Apple已進行	碟映像檔「mac」。-1_0-r 」在2021年1月26日下載此磁 檢查但並未偵到惡意軟件。	ncd.dmg」 碟映像檔。
	開啟	
	顯示磁碟映像檔	
	取消	

20. 按〔下一步〕 Press [Next]



21. 請輸入電腦帳號密碼,再按〔安裝輔助程式〕

Please type in the password of computer account, then click [Install Helper]

輸入你的密碼來允許此操作。			
用户名稱:	Call Center		
密碼:			
		取消	女袋輔助柱式

### 22. 按〔開始設定〕

### Press [Start Setup]

	Canon series	
Canon	開始設定	
Calloli	開始進行必要的設定,以便從電腦使用本機。 請參見螢幕上的說明。	
	T	
	1	
	1	
	0	
	開始設定	
	<b>4</b>	
EV S		
		設定
		結束

- 23. 按〔下一步〕
  - Click [Next]

• 0	Canon		
0	0	0	0
繼續之前			
此軟體可能使用網路設定印表 根據您使用的安全軟體,可能 (有關詳細資訊,請參閱安全)	(機。 )需要在開始設定之前變更安全軟( 軟體手冊。)	曹的設定。	
如果在設定過程中安全軟體團	l示任何警告,請允許此軟體繼續		
此軟體使用論匙圈。 如果論影應存取向您谢施許可	[,請按一下[總是允許]。		

### 24. 請等候

Please wait

• •	Canon la canon la canon la canon la canon la canon la canon de c			
0	0	0	0	
正在取得最新軟體的相關	資訊 •			
正在下載 10/16				
	-	_		
		_		
	https://ij.stal	t.canon		
有關功能和設定的更多詳細資	<b>証</b> :・請参閱手冊・			
取消				

## 25. 按〔是〕

Click [Yes]

	Canon series		
0	0	0	0
許可協定			
請在安裝 Canon 產品 前,	仔細閱讀下面許可協定。		
8756 <b>0</b> 856666			
能增速用值仅需百利			1
注意:在安装或使用本官方把	<b>侵權軟體前,請您閱讀本文件。</b>		
注意:在安装或使用本官方挂 本使用授權合約是您(個人或 電子或線上手冊及其更新(統 更新」)。及(iii)隨同本合約提 (簡稱「內容資料」)的合約。 Shimomaruko 3-chome、Of	受權軟體前,請您閱讀本文件。 實體)與 Canon Inc. 之間的預權合約 稿「軟體」)。(II)軟體或 Canon 職種 [供或使用該軟體及其更新線上提供J · 以後提及的軟體、資料更新和內容] hta-ku、Tokyo 146-8501、Japan(體	(體稱「合約」)。是葉於(I)關同本合約提供 (印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印 和於列印的數位格式之文字、影像、圖示和 資料各自簡稱「官方授權軟體」。Canon ( 稱「Canon」)。	机给您的軟體程式、相關的 表機的朝體更新(簡稱「資料 II其他視覺表示(本軟體除外) 公司位於 30-2
注意:在安装或使用本官方挂 本使用授權合約是您(個人或 電子或線上手冊及其更新)的。及(iii)隨同本合約提 (簡稱「內容資料」)的合約。 Shimomaruko 3-chome、Of 儘管本合約中有任何相反的/ 單及其遞用的使用條款可能。	受權軟體前,請您閱讀本文件。 實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約 稱「軟體」)。(iI)軟體或 Canon 噴量 It(或使用該軟體及其更新線上提供F IX)後提及的軟體。資料更新和內容) hta-ku、Tokyo 146-8501、Japan(簡 現定,官方授權軟體還包括本合約編 在本合約編尾、相關說明文件(如使用	(體稱「合約」)。是聽於(I)購問本合約提供 (即表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印 目於列印的數位格式之文字、影像、圖示表 資料各自簡稱「官方授權軟體」。Canon 5 柄「Canon」)。 款不適用的某些軟體模組和資源庫(「第三 者手冊)或官方授權軟體的授權資訊中指明	N給您的軟體程式、相關的 表權的軟體更新(簡稱「資料 Q其他視覺表示(本軟體除外) 公司位於 30-2 二方軟體」)。第三方軟體清 月。
注意:在安装或使用本官方 本使用授權合約是您(個人或 電子或線上手冊及其更新(統 更新」)。及(ii)随同本合約損 (簡稱「內容資料」)的合約。 Shimomaruko 3-chome、Of 儘管本合約中有任何相反約 單及其通用的使用條款可能で 如果接受該協定。按一下[	受權軟體前,請您閱讀本文件。 實體)與 Canon Inc. 之間的接權合約 稱「軟體」)。(ii)軟體或 Canon 噴疊 R共成使用該軟體及其更新線上提供F IX後退及的軟體、資料更新和內容) hta-ku、Tokyo 146-8501、Japan(關 現定。官方授權軟體還包括本合約條 在本合的結尾、相關說明文件(如使用 是]。如果選擇[否],則取消軟體	(簡稱「合約」),是關於(I)關同本合約提供 印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印 前於列印的數位格式之文字、影像、圖示將 資料各自簡稱「官方授權軟體」, Canon 5 柄「Canon」), 款不適用的某些軟體模組和資源庫(「第三 诸手冊)或官方授權軟體的授權資訊中指導 安裝。	R給您的軟體程式、相關的 表機的軟體更新(簡稱「資料 0其他現覺表示(本軟體除外) 公司位於 30-2 二方軟體」)。第三方軟體清 月。

26. 閱後按〔同意〕或〔不同意〕

Click [Agree] or [Do not agree] after reading



#### 27. 請等候

Please wait



28. 按〔是〕 Click [Yes]



#### 29. 請等候

#### Please wait

	Canon eau		0
CI-2	69	0	0
₹裝 2裝進度: 0%			
在下載: IJ Scan Utility			
	-		
		_	
	https://ij.star	t.canon	
	and the second second second second second second		
關功能和設定的更多詳細	資訊·請參閱手冊。		
關功能和設定的更多詳細	資訊·請參閱手冊。		
蘭功能和設定的更多詳細 取消	資訊・請參閱手冊・		

30. 按〔新增打印機〕

Click [Add Printer]

	Canon Geol	Canon George series	
0.	Q.	3	0
新增印表機			
請按一下[新增印表機],然後;	<b>遵從螢幕上的說明新增印表機。</b>		
新增印表機後,請按一下[下-	-步]。		
	新增印	表機	
			下一步

選擇〔Canon GX7070 series〕,再按〔加入〕
 Choose [Canon GX7070 series], then click [Add]

Q 1910				
名稱				1
Canon 🗐	) series		Bonjour多功能	1
名稱:	Canon Could seri	es		
位置:				
使用:	安全AirPrint			\$

### 32. 請等候

Please wait



33. 按〔下一步〕 Click [Next]



34. 按〔下一步〕

Click [Next]

• 0	Canon III	Canon in series	
0.	2	3	0
您現在可以從電腦進行列	JED •		
		<u>-</u> 1	
	43	<u></u> ₽	
3812(716)			

35. 安裝完成,按〔線上繼續〕

Driver installation was completed, click [Continue online]

• 0	Canon laurent series
Canon	線上繼續
Canon	按一下【線上繼續】以前往 Canon 網站。您可以在該網站上下載其他應用程式。並取 得有關印表機可用功能和服務的更多資訊。 本軟體將會關閉。然後 Canon 網站會在您的瀏覽器中開啟。
	線上鐵線
7 >	