#### MF6180dw設定Google Cloud Print 雲端列印教學

需在「遠端控制介面」設定,先檢查印表機IP位址

- 1. 按[ ] (Status Monitor/Cancel)
- 2. 選擇「網路資訊 (Network Information」,按「OK」

Status Monitor/Cancel
TX JOD
RX Job
Fax Forwarding Erro
Network Information

3. 選擇「IPv4」,按「OK」



4. 選擇「IP位址 (IP Address)」,按「OK」



5. IP位址會顯示 (每部印表機IP位址可能不相同)



6. 再按[ ] (Status Monitor/Cancel)回復待機畫面

 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機IP位址,以管理模式登入遠端控制台(如已設定管理員 識別碼及密碼,須在此輸入)

Canon	登入 MEE100 Series / MEE100 Series /		
●管理模式	Proto Series / Proto Series /		
系統管理員識別碼:			
系统管理目DIN:			
○終端使用者模式			
使用者名稱:			
		春入	
		Convright CANON INC. 2012	
		copying it content inc. 2015	

8. 選擇「設定/註冊」

mage	CLASS	裝置名稱: 產品名稱: 位置:	4F6100 Series 4F6100 Series		
👌 遠端使用者	音介面:入口網站				致系統管理員郵件
				最近更新:06/03 2015 10:47:21 AM 💋	狀態確認/取消
提置基本資訊					
裝置狀態					設定/註冊
印表機: 🔵 🖩	眠模式。				42
掃描器: 🔾 🖩	睡眠模式。				
傳真: 🔵 🖗	#送/接收傳真就緒。				通訊錄
錯誤資訊					
沒有錯誤。					
自耗品資訊					
紙張資訊					
紙張來源	剩餘紙張	紙張尺寸	紙張類型		
多用途紙盤	沒有紙張	88 × 168 公釐	信封		
紙匣1	確定	A4	普通紙(60-89 g/m2)		
7播連結					
支援連結・					
X8244 ·					
-					Copyright CANON INC

## 9. 選擇「網路設定」

IP2.168.1.111/1	p_paper.html — 遠端使用者介面:紙張設定:MF6100 Seri	es:MF6100 Series	€ 閱讀器 🔘
imageCLASS MF6100 Ser	ries / MF6100 Series /		至入口網站 登出
🛞 設定/註冊			致系統管理員郵件 說明
參數選擇	設定/註冊:參數選擇:紙張設定		
□ 紙張設定	紙碼設定		
□ 音量控制/顯示設定	IN JRICKE		
□ 定時器設定			編輯
功能設定	和声音を		
□ 一般設定	和"投政正		
□ 影印設定	多用遂紙盤		
□ 傳真設定	設定為預設值:	開殿	
□ 掃描設定	紙張尺寸:	自訂尺寸	
□ USB直接列印設定	紙張類型:	信封	
□ 印表機設定	設定X長度:	88 公童	
□ 報表設定	設定Y長度:	168 公童	
系統設定	紙匣1		
□ 系統設定	紙張尺寸:	A4	
□ 部門識別碼管理	紙張類型:	普通紙(60-89 g/m2)	
□ 網路設定			
□ 安全設定			
□ 通訊管理設定/轉傳設定			
□ 匯入/匯出			
□ 初始化設定資訊			
			Copyright CANON INC. 2013

### 10. 選擇「雲列印設定」

IP2.168.1.111/0	m_network.html — 遠端使用者介面:網路設定:MF6100:	Series:MF6100 Series	C _ 閱讀器 . 🖸
imageCLASS MF6100 Ser	ries / MF6100 Series /		至入口網站 登
(关) 設定/註冊			致系統管理員郵件 說明
參數選擇 紙張設定 音量控制/顧示設定 定時器設定	設定/註冊:系統設定:網路設定 銷路設定 網路設定		
功能設定 一般設定 多期以定 場積設定 日時載設定 日時載機設定 明載機設定 第K転設定 第K転設定 第K転設定 第構設定 第構設定 第構設定 個務設定 個務設定 個素設定 個素設定 個素設定 個素設定 個素設定 個素設定 個素設定 個素	TCP/IP股定           國子副供应定           電子副件应定           SMB设定           SMB设定           SMPD设定           並而LDAP伺服器           署連接埠设定           成助時間設定           Ethernet電影相定效定           IEEE802.1X股定           無線面域網路設定	IP-4 截定 IP-5 截定 IP-5 利用处理 IP-5 利用处理 IP-5 利用处理 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-5 机构成型 IP-4 截定 IP-4 截定	

11. 如「使用雲列印」狀態為「關閉」,先按「編輯」

	MF6100 Series:MF6100 Series	
es / MF6100 Series /		至入口網站 登
		致系統管理員郵件 說明
設定/註冊:系統設定:網路設定 > 雲列印設定		
<b>二</b> 二章 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""		
雲列印設定		
		編輯
使用委列印:	161 MI	
Google雲列印註冊狀態		
按一下[註冊]並使用用於註冊的URL註冊裝置。		
若[註冊]按鈕不可用,重新啟動裝置。		
하는 <u>m</u> 나는 (M) -	元方动物种血	
at. Nu 704 724 -	TT AT MEASAT NU	
		Copyright CANON INC. 201
	es / MF6100 Series / 設定/註冊:系統設定:網路設定 > 雲列印設定 <b>霍列印設定</b> 使用衆列印: Google霊列印註冊欣應 按一下[註冊]並使用用於註冊的URL註冊裝置。 常[註冊]按板不可用,重新成期裝置。 註冊狀態: 正	es / MF6100 Series /

12. 勾選「使用雲列印」,按「確定」後重啟印表機

imageCLASS MF6100 Ser	ries / MF6100 Series /	至入口網站 登出
→ 設定/註冊		致系統管理員郵件
參數選擇	設定/註冊:系統設定:網路設定 > 雲列印設定 > 編輯雲列印設定	
□ 紙張設定	編輯雲列印設定	
□ 音量控制/顯示設定	<b>士带语聪明面照贬悠,嫩面够</b> 开放。	
□ 定時器設定	土电源開闭円两款使,更更而生效。	
功能設定		確定取消
□ 一般設定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
□ 影印設定	会対印度に	
□ 傳真設定	● 使用表列印	
□ 掃描設定		
□ USB直接列印設定		
□ 印表機設定		
□ 報表設定		
系統設定		
□ 系統設定		
□ 部門識別碼管理		
□ 網路設定		
□ 安全設定		
□ 通訊管理設定/轉傳設定		
□ 匯入/匯出		
□ 初始化設定資訊		
		Copyright CANON INC. 2013

### 13. 選擇「註冊」

IP2.168.1.111/	m_network_cloudprint.html — 這端使用者介面:雲列印設定:MF610	00 Series:MF6100 Series	さ、夏漢器
imageCLASS MF6100 Set	ries / MF6100 Series /		至入口網站 登
↔ 設定/註冊			致系統管理員郵件 說
參數選擇	設定/註冊:系統設定:網路設定 > 雲列印設定		
□ 紙張設定	要列印設定		
□ 音量控制/顯示設定			
□ 定時器設定	雲列印設定		
功能設定			編輯
□ 一般設定	<b>侍田愛利印</b>	88. <del>5/</del> 7	
□ 影印設定	IC 171 26 73 414 -	pri) Mix,	
□ 傳真設定	Google雲列印註冊狀態		
□ 掃描設定	按一下[註冊]並使用用於註冊的URL註冊裝置。		
□ USB直接列印設定	若[註冊]按鈕不可用,重新啟動裝置。		
□ 印表機設定			註冊
□ 報表設定	許冊狀態 ·	正在確認許冊	
系統設定	BALING JOURSES	ALL LA PRODUCTION	
□ 系統設定			
□ 部門識別碼管理			
□ 網路設定			
□ 安全設定			
□ 通訊管理設定/轉傳設定			
□ 匯入/匯出			
□ 初始化設定資訊			
			Copyright CANON INC. 20

#### 14. 按「用於註冊的URL」連結

加速/註冊         約定/註冊           参数選擇            「新張設定            「合量控制/順示設定            定時器設定            功能設定            一         一般效定	200 Sentes y 註冊: 系統設定:網路設定 > 雲列印設定 > Google雲列印註冊資訊 gle裏列印註冊資訊 ■下用於註冊的URL並註冊裝置 ● 作完成前前列關閉裝置的主電源 ●	<u>金入口朝始 並出</u> 致系統管理員郵件
	註冊:系統設定:網路設定 > 雲列印設定 > Google雲列印註冊資訊 glc重列印註冊資訊 一下用於註冊的URL並註冊裝置。 完成前前列關閉裝置的主電源。	
参数選挙	註冊:系統版定:網路版定 > 雲列印版定 > Google雲列印註冊資訊 gle雲列印註冊資訊 -下用於註冊的URL並註冊裝置。 完成前請例關閉裝置的主電源。	_
□ 一般設定 Goo		
	gle实列印註冊資訊	
□ 影印設定 用於	註冊的URL: http://goo.gl/printer/7clwM	
□ 傳真設定		
□ 掃描設定		
□ USB直接列印設定		
□ 印表機設定		
□ 報表設定		
系統設定		
□ 系統設定		
部門識別碼管理		
□ 網路設定		
□ 安全設定		
□ 通訊管理設定/轉傳設定		
□ 匯入/匯出		
□ 初始化設定資訊		

### 15. 登入Google帳戶

▲         ▶         ▶         ●         https ⋒ accounts.google.com/           連续使用者介面:Google雲列印註冊資訊:MF6100 Series:MF6100 Series:MF610 Series:MF610 Series:MF610 Series:MF6100 Series:MF6100 Series	ries	C 页读器 O Google 爱娘列印
	Google	
只要一個帳戶	「,所有 Google 服剤 <sup>登入帳戶繼續使用 Google</sup> 雲端列印	务畅行無阻。
	○ 保持登人狀想	
	建立帳戶 D.東一個 Goonia 友店爆幣級利	*
		<i>a</i>
0		R Ridto · ·

### 16. 按「Finish printer registration」

▲ ▶ ② https ▲ 」 遠端使用者:	www.google.com/cloudprint/c 介面:Google景列印註冊資訊:MF6100 Series:MF6100 Series	Google Cloud Print	C
Google		٩	
Google	Google 客端列印 beta	Printer confirmation Click below to finish registration of your printer with Google Cloud Print for account	
_			

### 17. 已成功註冊印表機

▲ ▶ 2 https ▲ ¥	www.google.com/cloudprint/	Google Clou	C 夏讀器 ●
Google		٩	•
	Google 雲端列印 Deta	Thanks, you're ready to start! Your printer is now registered with Google Cloud Print. Manage your printers	

18. 如需打印電郵內容或附件,必須使用Google Chrome瀏覽器,開啟電郵或附件後按右 上角打印按鈕

Concil     Concil     Concil     Index     Index <th>M 测试電影</th> <th>×</th> <th></th> <th></th>	M 测试電影	×		
Cocie Contra Con	- → C 🔒			\$☆
Concel   Concel Con	Google	↓ Q	$\sim -\infty$	- 🔶
Control   And the state of the state	Gmail -	← 🖸 🛈 🛱 🖿 × 🗣 × More × 1 of	〈 〉 注 *	<b>\$</b> -
<ul> <li>bance (1,502)</li> <li>Barcel</li> <li>Control (1,502)</li> <l< td=""><td>COMPOSE</td><td>The later and the second a first factors</td><td></td><td>Web Clip</td></l<></ul>	COMPOSE	The later and the second a first factors		Web Clip
<ul> <li>Important</li> <li>Impo</li></ul>	Inbox (1,520)	则試電郵 📄 Inbox x	Sec. 1	
2016 Casele Tarma Divisor		Aran       2.47 PM (1 minute ang) (2)       ▲ ●         ● ■       ●       ●         ● ■       ●       ●         ● ■       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●	and a second sec	
Last account activity: 5 minutes ago	-	©2015 Google - <u>Tarms</u> - <u>Privacy</u> Last account activity: 5 minutes ago		



19. 如並未選擇印表機或印表機選擇錯誤,可按「Change」

20. 確定選擇Google Cloud Print下的印表機

← → C <sup>e</sup>	le.com/mail/			A DESCRIPTION OF A DESC		5
GMail	Print Total: 1 sheet	t of paper			sk@gmail.com>	1 may 1 may 1 may 1
測試電郵 1 message		C	Select a destination	Showing destinations for	at 3:47 PM	
Canon To		() MF610	Recent Destinations		atersta	Fri, Mar 6, 2015 at 3
關於佳能香港有限公司		Change	O MARKED		1至非第一 平但成為 半企產單以	
佳能總公司(TSE:7751/NYSE:CAJ)於1 佳能在光學影像產品的生產和研發方面累積 佳能總公司全球的營業總額高達355億美元		<ul> <li>All</li> <li>e.g. 1-5,</li> </ul>	C REAL		◎漫、漠 「共生」 	出全球第一部項墨打印機BJ-80。多- 9佔有重要位置。截至2013年12月31
佳能香港有限公司(下稱「佳能香港」) 2 公益服首及環保活動。此外,住能香港實行		1 + -	i contrato de la cont		system	「共生」(Kyosei),積極推動及參
	Layout	Portrait	Contraction -			mmediately; and please notify the sen
		Two-side				
	+ More settings		C to the second			
	Print using system dialog (N Open PDF in Preview		Google Cloud Print Manage MF6100 Series			
			Save to Google Drive			
				Ingednal gagla coskal MPNetSkin:/NMHT986sion:gitaardeingkiteSkadd11104skinieSkadd11104y	10	

# 21. 選擇無誤後按「Print」打印

	Maktee. x MGmai-aktee x									
Cance       Destination       Implementation       Find MP 000 Series       Find MP 000 Series       Implementation       Find MP 000 Series	Constant By Constant 別試電郵 1 message	Print Total: 1 sheet	Cancel Print		MIDES General 測試電彩 I messay Canon Te	G BEEN	in, Mar 6, 2015 at 3:47 PM			
Page Age (TEX_P5 / VPS CAL) at the text of the sector o	Canon To: 願於佳總香港有限公司	Destination	Change		開始信服香港市際公司 任業集会司(TSE:2751 / NYSE:CAJ)並付 根kuanan - 公司成立定定党員接換展至71 期待至打印码(JAG - 多年本 - 任務元天平) 責約有名人支援者委員主的特任任司 - 本 及工業成品等領域均均有重要に置。或至20	907年於日本創立,其屬非常首相先争研究所計1934年主直日 間場及前時後 並先統計1970年指出自主省自新司動中。1100 勝場進級的上意科研究百姓的"資富的機關",包括他議務 法教授職務定代自己主義的主要,可求了一任主義務務務分子」(主義部務務分子) 1913年12月31日,任董編立何全別的董樂編期現後350億美元。	i本首都35mm也平面代門包 1.以及於1965年後走分球第一 型文明性的產品,不但成為 球,在影像產品、詳公產品以		Fri, Mar 6, 2015 at 3:47 PM	
	佳能總公司(TSE:7751 / NYSE:CAJ)於1 佳能在光學影像產品的生產和研發方面累相 佳能總公司全球的營業總額高證355億美元	Pages	<ul> <li>All</li> <li>e.g. 1-5, 8, 11-13</li> </ul>		任期前港市際公司(77系「任期前港」)於 門:白陽、首都東及東京的新聞最高級第一 (Kysted) - 開始開発及各共移送公員第 14001/2004夜0H6AS 18001/2007間道:3	1927年成立,並且保護者の成立測要学成立的資料研算者。任 市場研測及目後重要的工作。場項有量格外、結構成功能力及算 及認定式書。近代、最低な資源引用機会な自然的整整。 な成立成果是整理社社業的保給算程、這個整百方的能www.canon	委委港負貨商利於低港、港 通信服約会業理念「月点」 ISO 90012088 - ISO 1.001138 -		出全球第一部噴墨打印機BJ-80。多年來, 9佔有重要位置。截至2013年12月31日,	
Condicativity Note: This enail and any atta     Layout     Options     Two-sided <p< th=""><th>佳能香港有限公司(下稱「佳能香港」)含 公益基善及環保活動。此外,住能香港實行</th><th>Coples</th><th>1 + -</th><th></th><th>Confidentially Nate: This email and any attact unsubholized use of the contents is expressly immediately; and please notify the sender.</th><th>hmerte are confidential and privileged and are interded soldly for t publicled. If you are not the interded recipient, please delate the r</th><th>The addressee. Any missage from your system</th><th></th><th>「共生」(Kyosei),積極推動及參與多項</th></p<>	佳能香港有限公司(下稱「佳能香港」)含 公益基善及環保活動。此外,住能香港實行	Coples	1 + -		Confidentially Nate: This email and any attact unsubholized use of the contents is expressly immediately; and please notify the sender.	hmerte are confidential and privileged and are interded soldly for t publicled. If you are not the interded recipient, please delate the r	The addressee. Any missage from your system		「共生」(Kyosei),積極推動及參與多項	
Options       Two-sided <ul> <li>More settings</li> <li>Print using system dialog(XP)</li> <li>Open PDF in Preview</li> <li>Userhad graps using biblicities there there are user a transferred to additionate and the additionate additionate and the additionate and the addi</li></ul>	Confidentiality Note: This email and any attai	Layout	Portrait 👻						mmediately; and please notify the sender.	
More settings  Print using system dialog(XP) Open PDF in Preview		Options	Two-sided							
Print using system dalog(CXP) Open PDF in Proview		+ More se	ttings							
Nep-field graph control MP within This requires rising that the UNIX This requires ris		Print using sy Open PDF in	stem dialog (℃\$€P) Praview							
					htps://www.com/wai/A07/wis26.ik.ts/700991759	fősive tyrkszecktingikke i Hoofell hi Gifskainie i Hoofell hi Gi	44e UI			

-完-