在MAC OSX以USB接駁安裝MG3070/MG3077驅動程式步驟 (以OSX 10.11作示範) MG3070/MG3077 printer driver Installation Guide for MAC OSX via USB (OSX 10.11 as example)

注意: 安裝驅動程式前請勿接駁USB線,以免系統發生錯誤 **Caution: Prior to the installation, please do not connect the USB port to avoid system error**

點擊以下連結下載有關之驅動程式: <u>http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?</u> <u>lang=tc&type=setup&area=hk&model=MG30&os=m</u>

Click below link to download printer driver: <u>http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?</u> <u>lang=en&type=setup&area=hk&model=MG30&os=m</u>

 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝,點擊「Setup」 Click "Download". Open the file after download is completed, and then click "Setup"



2. 確保電腦能連接互聯網後按「打開」 Ensure computer can access Internet, and then click "Open"

	「Setup」是一 定要打開嗎?	個從 Internet 下載的應	用程式。確
	「Setup」位於磁码 mcd.dmg」上。 「support-hk.can		_0- 年9月27日從 映像檔。
	在此磁碟映像	象檔上打開應用程式時不	要再警告我
?	取消	顯示網頁	打開

3. 按「下一步」 Click "Next"



輸入登入名稱及密碼 (如出現以下畫面),然後按「安裝輔助程式」
Enter the login username and password (If this screen is shown below), and then click "Install Software"

「Setup」正行 密碼來允許此」	车嘗試安裝新的輔助程式工具。 輸入您的 項目。
使用者名稱:	CHK-CC
密碼:	
	取消 安裝輔助程式

5. 按「開始設定」 Click "Start setup"

Cannon 開始設定 開始進行必要的設定,以便從電腦使用本機。 請參見螢幕上的說明。	
All second With	
開始設定	
本軟體可以讓您從電腦使用本機。	
實用軟體	
安裝可以讓您更加方便地使用本機的軟體。	
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
可以在線上查閱手冊。	
結束	

選擇「亞洲」>「中國香港特別行政區」,按「下一步」
Select "Asia"> "Hong Kong SAR China", and then click "Next"

0	2	3	4
選擇國家武地區			
选择图系现地画			
選擇居住地。			
亞洲			
選擇您居住的國家或地區。如	口果您居住的國家或地區未在下表中列出	,請選擇 [其他]。	
中國			
中國香港特別行政區			
印度尼西亞			
印度			
日平			
释 <u>幽</u> 唐本西西			
尚水四 <u>足</u> 菲律客			
新加坡			
台灣			
泰國		1	
越南			
上一步			下一步

7. 按「是」 Click "Yes"

0	0	0	0
<u> </u>	0		
許可協定			
請在安裝 Canon 產品 前,	仔細閱讀下面許可協定。		
終端使用者授權合約			
注意:在安裝本官方授權軟	體前,請您閱讀本文件。		
電子或線上手冊及其更新(約 更新」),及(iii)隨同本合約 (簡稱「內容資料」)的合約 chome、Ohta-ku、Tokyo 1	34mm/×20mm/2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2月間2	四天表機(簡新)印表機(1)的其他資料或目 印表機(簡新)印表板(1)的其他資料或目 於列印的數位格式之文字、影像、圖示 []「官方授權軟體」。Canon 公司位於 3	37世纪的时期建立社会,1日時的 18楼的朝鮮更新(簡稱「資料 和其他視覺表示(本軟體除外) 0-2 Shimomaruko 3-
按一下随本合約提供的按鈕 條款,請不要按前述按鈕並 以下條款的情況下使用本官	,表示您接受本合約,安裝本官方授 立即關閉本安裝程式。本官方授權軟 方授權軟體。	權軟體,表示您同意遵守本合約的條款。 豐將不會安裝,同時您將不再享有使用4	如果您不同意接受本合約的 軟體的權利。您僅能在遵守
1. 所有權和著作權:本官方	授權軟體的所有權利、資格和獲益為	Canon 或其授權人所有。Canon 或其授	權人將始終保留對本官方授
如果接受該協定,按一下[是]。如果選擇 [否],則取消軟體安	そ装。	
上一步		否	是

8. 可選擇是否同意作傳送資訊至Canon Select "Agree" or "Disagree" to send information to Canon Extended Survey Program

anon (如果在中國使用 Canon 產	品,傳送至法定研究機構)。	0	
與 Canon IJ 印表機/掃描器/傳真機 -裝置作業系統版本、語言和顯示設定	有關的資訊 ² 資訊		
·裝置驅動程式和應用程式軟體使用記			L 777 / LL 442 - 777 479
·印表磯 ID 號碼、安裝日期相時間、 -紙張使用資訊、列印環境/條件、掃	匕安装墨水旳頬型、墨水使用 描作業設定和問卷結果	1資訊、已列印的負數、掃描次數	如和維護資訊
(根據所用型號的不同,可能不會傳送	<u>《</u> 上述某些資訊。)		
如果您的 Canon 產品為共同使用,非	共用產品中記錄的上述資訊將	會被傳送。如果您同意,請將該	事實傳播給與之共用產品的使用者
亚預先獲得具同意。 在該調查中,我們將不傳送除上述所	列以外的任何資訊,包括您的	回個人資訊。鑒於這個原因,我們	門無法從傳送給我們的資訊中確定特
正用户。 因此,我們無法回應公開任何已傳送	資訊的要求。		
疋用户。 因此,我們無法回應公開任何已傳送 1里同音上述資訊,按一下 [同音]	資訊的要求。 以開始安裝調查程式。 不則	,請按一下 [不同音] 。該程:	式可能無法在不支援的作業系統版本
^{正用户。} 因此,我們無法回應公開任何已傳送 □果同意上述資訊,按一下 [同意] <u>-</u> 運行。	資訊的要求。 以開始安裝調查程式。否則	」,請按一下 [不同意] 。該程:	式可能無法在不支援的作業系統版本

9. 選擇接駁方式,請選擇「USB連接」,然後按「下一步」 Select "USB Connection", and then click "Next"

	Canon MG3000 series	
1.	2	9 0
選擇連接方法		
選擇印表機連接方法。		
((<mark>ๆ</mark>))	─ 無線 LAN 連接	
•		
•	O USB 連接	
		使田設田
		נאיזעונדושנ
返回初始介面		下一步

10. 如果USB電纜線連接到印表機,請拔除電纜線,然後按「下一步」 If the USB cable is connected to the printer, disconnect it. Click "Next"



11. 等待軟件安裝

Wait for the installation progress

安裝 My Image Garden 使用儲	存在電腦上的相片自動創建卡片或	日曆。	_
安裝進度: 0%			
止住 P 戦: IVIP Drivers			

12. 將印表機以USB連接電腦,並開啟印表機電源,然後等待自動偵測印表機 Connect printer and computer with USB cable, and turn on the printer. Wait until printer is detected



已成功偵測印表機,請等候
Printer is detected successfully, please wait

● Comparison of Compariso	0 • 0	Canon MG3000 serie	es	
印表機連接 使用 USB 電纜線連接印表機和電腦。 確保印表機已開設。	1.	2	3	4
使用 USB 電機線連接印表機和電腦・ 確保印表機已開啟・	印表機連接			
	使用 USB 電纜線連接印表機和電腦。 確保印表機已開啟。			
		— ———————————————————————————————————		
說明	<u>/</u>	7		
				說明
下一步				下一步
		<u> </u>		說明

建議按「執行」執行列印頭校準。然後按「下一步」
Suggest to click "Execute" to perform print head alignment. Click "Next"



 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁。然後按「下一步」
After installation is completed, we suggest to click "Execute" for print test page. Click "Next"

Calloli MOSODO Selles	
② 3	4
乍。 [執行],然後按一下 [下一步]。	
而不是 [執行]。	
 約說明重新開始安裝。	
執行	
	下一步
	(執行),然後按一下[下一步]。 而不是[執行]。 約說明重新開始安裝。

16. 驅動程式安裝完成,安裝軟件請按「下一步」
Driver installation is completed. Click "Next" to install software

▲ ② ③ ④		Canon MG30	00 series	
安装完成 従電勝列印的設定已完成・ 下一步・將安装軟體・	1.	2.	3	4
従電腦列印的設定已完成。 下一步,將安裝軟體。	安裝完成			
下一步・將安裝軟體。	從電腦列印的設定已完成。			
ФШ Т-#	下一步,將安裝軟體。			
ФШ Т-#				
ФШ Т-#				
ФШ Т-#				
фщ <u>Т-#</u>				
ФЩ <u>Т-#</u>			- ~	
Ф <u>ш</u>				
中止 下一步				
中止 下一步				
中止 下一步				
中止 下一步				
中止 下一步				
	中止			下一步

17. 在軟體安裝清單勾選所需軟件,按「下一步」 Select needed software, and then click "Next"

(T).	Canon MG.	3000 series	•
C.	(EV)	C.r	V
軟體安裝清單			
	但己避得了相不可能处却确,必必该一下		
府女袋所进款短。朚傩	休已进择了您要女袋的软履,然俊按一下		
需要安装以下所有軟體	才能使用該印表機的所有功能。		
✓ 体田老毛冊		15 MB	磁碟機 Macintosh HD 95204 兆位元編
My Image Garde	n	710 MB	剩餘空間
Quick Menu		25 MB	
			梅井雨亦明, 1600 业位三纪
			總共需要空间:1698 兆位元組
			預設值
			清陈 全部
			根據網路環境,安裝可能需要一段時間
返回初始介面			5-#
			y

選擇是否同意建立使用者手冊的捷徑,然後按「下一步」
Select "Agree" or "Disagree" to create a user manual shortcut, and then click "Next"

0 🔴 0	Canon MG3000 series		
1,	2	3,	4
た点面上創建则タ			
任未闻上剧娃別有			
同意在桌面上創建手冊的別名嗎	?如果同意,請選擇 [同意]。如	果選擇 [不同意],可以從 [應用程詞	式] 資料夾開啟手冊。
◎同意			
○个同息			
上一步			下一步
_			

19. 等待軟件安裝

Wait for the installation progress

安裝進度: 0%		
正在下載: 使用者手冊		

20. 按「結束」完成安裝 Click "Finish" to complete the installation

